

MAXSYS

PC4020 v3.0 Programozói Kézikönyv
DLS-2 v1.3

A RENDSZER

1. rész

Hely

Főpanel

--

Partíció (1-8) Globális kezelő

Hely

Escort4580

--	--	--

Kezelő

01

--	--	--

02

--	--	--

03

--	--	--

04

--	--	--

05

--	--	--

06

--	--	--

07

--	--	--

08

--	--	--

09

--	--	--

10

--	--	--

11

--	--	--

12

--	--	--

13

--	--	--

14

--	--	--

15

--	--	--

16

--	--	--

Bővítő

Zóna (017-128)

*PC4108A
PC4116
PC4164RS*

Hely

01

--	--	--

02

--	--	--

03

--	--	--

04

--	--	--

05

--	--	--

06

--	--	--

07

--	--	--

08

--	--	--

09

--	--	--

10

--	--	--

11

--	--	--

12

--	--	--

13

--	--	--

14

--	--	--

PC4400 *Hely* *DVACS Modul (I/N)*

PC4204 *Hely* *Hely*

01 _____	09 _____
02 _____	10 _____
03 _____	11 _____
04 _____	12 _____
05 _____	13 _____
06 _____	14 _____
07 _____	15 _____
08 _____	16 _____

PC4216 *Hely* *Lámpa teszt (I/N)* *Hely* *Lámpa teszt (I/N)*

01 _____	06 _____
02 _____	07 _____
03 _____	08 _____
04 _____	09 _____
05 _____	

PC4701 *Hely*

PC4702

01 _____	03 _____
02 _____	04 _____

PC4820

01 _____	09 _____
02 _____	10 _____
03 _____	11 _____
04 _____	12 _____
05 _____	13 _____
06 _____	14 _____
07 _____	15 _____
08 _____	16 _____

A RENDSZER PROGRAMOZÁSA

2. rész

A programozási opciókért olvassa el az **Üzembe Helyezői Kézikönyv 3. fejezetét.**

Hivatkozás# (ref#)

RENDSZER (SYSTEM AREA)

Üzembe Helyezői Opciók

- [000000] Üzembe Helyezői kód**
Alapban
 4 digités kód 4020 _____ vagy
 6 digités kód 402000 _____
- [000001] Nagy Mester kód**
 4 digités kód 1234 _____ vagy
 6 digités kód 123456 _____
- [000002] Második Nagy Mester kód**
 4 digités kód AAAA _____ vagy
 6 digités kód AAAA00 _____
- [000003] Séta Teszt kód**
 4 digités kód AAAA _____ vagy
 6 digités kód AAAA00 _____
- [000004] Ór kód** *Partíció*
1 2 3 4 5 6 7 8
 Partíció YYYYYYYY _____
 4 digités kód AAAA _____ vagy
 6 digités kód AAAA00 _____
- [000005] Üzembe Helyezői Kizárás**
Tiltva Engedélyezve Tiltva

Eseményüzenetek (Event Messages)

- [000100] Hibás Élesítés** (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
System Has _____
Failed To Arm _____
- [000101] Riasztás Élesítés Közben** (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
Alarm Occured _____
While Armed _____

[000102] 4701 2W Füst (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
 2 Wire Smoke

[000103] 4701 „Waterflow” (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
 Waterflow

[000104] Zóna Tamper (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
 Zone Tamper <>

[000105] Zóna Hiba (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)
Alapban
 Zone Fault <>

[0] Képernyő törlése [2] Helyzet Váltás (Change Case) [4] Töröl és kilép
 [1] Törlés a végéig [3] ASCII bejegyzés [5] Mentés

Rendszer Opciók (System Options)

[000200] Rendszerkapcsolók

	<i>Alapban Y(igen)</i>	<i>/N(nem)</i>		<i>Alapban Y(igen)</i>	<i>/N(nem)</i>
Új Nagy Mester kód	Y	<input type="checkbox"/>	Globális [P] gomb	Y	<input type="checkbox"/>
<i>/New Grand Mstr/</i>			<i>/Global [P] Key/</i>		
Fokozatos Élesztés	Y	<input type="checkbox"/>	Globális Óra	Y	<input type="checkbox"/>
<i>/Power up Shunt/</i>			<i>/Global Clock/</i>		
AC Hiba	Y	<input type="checkbox"/>	Globális Kez. Kizárás	N	<input type="checkbox"/>
<i>/AC Trouble/</i>			<i>/Glob Kypd Lock/</i>		
60 Hz AC	Y	<input type="checkbox"/>	Globális Hiba	Y	<input type="checkbox"/>
<i>/60 Hz AC/</i>			<i>/Global Trouble/</i>		
Kristály Idő	N	<input type="checkbox"/>	Globális Riasztás	N	<input type="checkbox"/>
<i>/Cristal Time/</i>			<i>/Global Alarms/</i>		
Élesítés Akadályoz AC	N	<input type="checkbox"/>	Globális Rendszer Áll.	N	<input type="checkbox"/>
<i>/AC Inhibit Arm/</i>			<i>/Globl Sys Stat/</i>		
Élesítés Akadályoz DC	N	<input type="checkbox"/>	Globális Belépés	N	<input type="checkbox"/>
<i>/DC Inhibit Arm/</i>			<i>/Global Entry/</i>		
Memória Kijelzés	N	<input type="checkbox"/>	Kezelő #1 Globális	N	<input type="checkbox"/>
<i>/Memory Display/</i>			<i>/Kypd #1 Global/</i>		
Kiiktatás Kijelzés	N	<input type="checkbox"/>	Zóna 1 Gyors	N	<input type="checkbox"/>
<i>/Bypass Display/</i>			<i>/Zone 1 Fast/</i>		
Sziréna Kikapcsolása	Y/N*/	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#1	N	<input type="checkbox"/>
<i>*CF-nél, ahol ez nem is változtatható</i>			<i>/Inv Cmd Out #1/</i>		
<i>/Bell Shutdown/</i>			Ford. Par. Kimenet#2	Y	<input type="checkbox"/>
Követő + Riasztás	N	<input type="checkbox"/>	<i>/Inv Cmd Out #2/</i>		
<i>/Follow + Alarms/</i>					

6 Számjegyű Kód <i>/6 Digit Codes/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#3 <i>/Inv Cmd Out #3/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Óránkénti Nyomtatás <i>/Hourly Print/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#4 <i>/Inv Cmd Out #4/</i>	N	<input type="checkbox"/>
24 Órás Formátum <i>/Military Time/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#5 <i>/Inv Cmd Out #5/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Hiba Kódot Igényel <i>*CF-nél, ahol ez nem is változtatható</i> <i>/Tbl Req Code/</i>	N/Y*	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#6 <i>/Inv Cmd Out #6/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tmp/Hiba Nyit. Zóna <i>/Tmp/Flt Opn Zn/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#7 <i>/Inv Cmd Out #7/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tűz Időzítés <i>/Fire Timeout/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#8 <i>/Inv Cmd Out #8/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kezelő Tamper <i>/Keypad Tamper/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kezelő Elsötétítése <i>/Kypd Blanking/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tamper Tiltás <i>/Tamper Inhibit/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kez. Elsötét. Kódot Kér <i>/Kpd Blnk Rq Cd/</i>	N	<input type="checkbox"/>
WLS zóna tpm riaszt. <i>/Device Tmp Dis/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	RF zavar érzékelés <i>/RF Jam Detect/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Rendszer Flt. Squawk <i>/Sys.Flt.Squawk/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Hangos AC Hiba <i>/Audible AC Tbl/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kód Kijelzése <i>/Code Display/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Kapcsolt Hiba <i>/Latch Troubles/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [F] Gomb <i>/Global [F] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	2VF Auto Ell. <i>/2WS Auto Verify/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [A] Gomb <i>/Global [A] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>			

[000201] Billentyűzet Opciók

	<i>Alapban Y(igen)</i> <i>/N(nem)</i>		<i>Alapban Y(igen)</i> <i>/N(nem)</i>	
[F] Sziréna <i>/[F] Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[A] Zümmer <i>/[A] Buzzer/</i>	N <input type="checkbox"/>
[F] Szaggatott Sziréna <i>/[F] Pulse Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[P] Sziréna <i>/[P] Bell/</i>	N <input type="checkbox"/>
[F] Zümmer <i>/[F] Buzzer/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[P] Szaggatott Sziréna <i>/[P] Pulse Bell/</i>	N <input type="checkbox"/>
[A] Sziréna <i>/[A] Bell/</i>	N	<input type="checkbox"/>	[P] Zümmer <i>/[P] Buzzer/</i>	N <input type="checkbox"/>
[A] Szaggatott Sziréna <i>/[A] Pulse Bell/</i>	N	<input type="checkbox"/>		

Hivatkozás #**Billentyűzet Kizárása**

		<i>Alapban</i>		
[00020200]	Rossz kódok száma	005	_____	(000-255 kód)
[00020201]	Kizárás Időtartam	015	_____	(000-255 perc)

Rendszer Idők

[00020300]	Sziréna Lekapcs.	004	_____	(000-255 perc)
[00020301]	Rendőr kód	060	_____	(000-255 perc)
[00020302]	Billentyűzet Időzítés	020	_____	(000-255 másodperc)
[00020303]	Nyári Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020304]	Téli Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020305]	Élesítés Késleltetése	000	_____	(000-255 perc)
[00020306]	Őr Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020307]	Őr Időtartam	000	_____	(000-255 perc)
[00020308]	Óra Beállítása	060	_____	(000-255 másodperc)
[00020309]	Tűz Csendes Késlelt.	000	_____	(000-255 perc)
[00020310]	AC Hiba Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020311]	„Waterflow” Késlelt.	000	_____	(000-255 másodperc)

* HH=Hónap (01-12), N=Nap (1-7), H=Hét (1-5)

[000204] Zóna Felügyelet **Nincs Vonalvégi Ellenállás** **EOL** **Dupla EOL****DLS Rész****[000300] DLS Opciók**

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
DLS Enged.	<i>N</i>	___	DLS Visszahívás	<i>N</i>	___
Felhaszn. Hívás	<i>N</i>	___	Periodikus DLS	<i>N</i>	___
Dupla Hívás	<i>N</i>	___	Felhaszn. Enged. DLS	<i>Y</i>	___

Periodikus Hívás

		<i>Alapban</i>		
[00030100]	Periodikus Átv. Nap	030	_____	(000-255 nap)
[00030101]	Periodikus Átv. Ideje	0000	_____	(ÓÓPP)
[000302]	Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)			

[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet	[4] DTMF [*]
[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet	[5] DTMF [#]

Hivatkozás #

		<i>Alapban</i>	
[000303]	Panel ID Kód	4921	<input type="text"/>
[000304]	Azonosító Kód	4920	<input type="text"/>
[000305]	Dupla Hívás Időzítés	060	<input type="text"/> (000-255 másodperc)
[000306]	Csengések Száma	008	<input type="text"/> (000-255)
[000307]	PC-Link Engedélyezése		

Kommunikátor**Első Telefonszám**

[0004000000] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet	[4] DTMF [*]
[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet	[5] DTMF [#]

[0004000001] Kommunikációs Formátum

Alapban: 01

[00] 20 Bps 1400	[02] DTMF Contact ID	[04] Pager 1	[06] Pager 3
[01] 20 Bps 2300	[03] SIA FSK Format	[05] Pager 2	

[0004000002] Hívás Utasítás

Alapban *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	<i>Y</i>	<input type="text"/>
Nyitás/Zárás	<i>Y</i>	<input type="text"/>
Minden Más	<i>Y</i>	<input type="text"/>

Második Telefonszám

[0004000100] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés	[2] 2 másodperc szünet	[4] DTMF [*]
[1] Tárcsahang	[3] 4 másodperces szünet	[5] DTMF [#]

[0004000101] Kommunikációs Formátum

Alapban: 01

[00] 20 Bps 1400	[02] DTMF Contact ID	[04] Pager 1	[06] Pager 3
[01] 20 Bps 2300	[03] SIA FSK Format	[05] Pager 2	

[0004000102] Hívás Utasítás

Alapban *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	<i>N</i>	<input type="text"/>
Nyitás/Zárás	<i>N</i>	<input type="text"/>
Minden Más	<i>N</i>	<input type="text"/>

Harmadik Telefonszám

[0004000200] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

 [0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [*]
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

[0004000201] Kommunikációs Formátum

Alapban: 01

[00] 20 Bps 1400 [02] DTMF Contact ID [04] Pager 1 [06] Pager 3
 [01] 20 Bps 2300 [03] SIA FSK Format [05] Pager 2

[0004000202] Híváirányítás

Alapban *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás *N*
 Nyitás/Zárás *N*
 Minden Más *N*

[00040003] Rendszer Azonosító #

4 digités kód *FFFF* vagy
 6 digités kód *FFFFF*

[000401] Kommunikációs Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
Kommunikáció Enged.	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Európai Hívás</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Comms Enabled/</i>			<i>/Europe Dial/</i>		
DTMF Tárcsázás	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Normál Tárcsázás</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>
			<i>(CF-nél N)</i>		
<i>/DTMF Dialing/</i>			<i>/Default Dial/</i>		
Visszaállítás BTO-nál	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Tel. 1-2 Tartalék	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Restore on BTO/</i>			<i>/Ph 1-2 Backup/</i>		
Vissz. Hatástalanít.	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Tel. 1-3 Tartalék	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Rest On Disarm/</i>			<i>/Ph 1-3 Backup/</i>		
Kikapcsolás 24 óra	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Tel. 2-3 Tartalék	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Shutdown 24hrs/</i>			<i>/Ph 2-3 Backup/</i>		
PC ID	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Foglalt Vonal Érz.	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/PC ID/</i>			<i>/Busy Tone Det./</i>		
PC Auto Élesítés	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	1300 Hz ID	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/PC On Auto Arm/</i>			<i>/1300 Hz ID/</i>		
PC ID Visszaáll.	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Váltakozó hívás	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/PC ID Restores/</i>			<i>/Alternate Dial/</i>		
TLM Engedélyezve	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	SIA 1 Azonosító	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>
<i>(CF-nél nem változtatható meg)</i>					
<i>/TLM Enabled/</i>			<i>/SIA 1 Account#/</i>		
TLM Hangos Szir.	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Auto SIA	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/TLM Aud Bell/</i>			<i>/Autoreport SIA/</i>		
FTC Hangos Szir.	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Teszt Átv. Percben	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/FTC Aud Bell/</i>			<i>/Test TX in Min/</i>		

Hangos TLM+Riaszt. <i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Átv. Késlelt. Percben <i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/TLM+Alarm Aud/</i>		<i>/TX Del in Min/</i>	
Visszajelzés <i>N</i>	<input type="checkbox"/>	6 digitos Azonosító <i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Ringback/</i>		<i>/6 digit Acct/</i>	
„Squawk” Visszajelz. <i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Vonal villogtatás <i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Ringback Squawk/</i>		<i>/2nd Line Flash/</i>	
Periodikus Teszt <i>N</i>	<input type="checkbox"/>		
<i>/Periodic Test/</i>			

Vegyes Kommunikációs Opciók

		<i>Alapban</i>	
[00040200]	DTMF híváspróba	004	<input type="checkbox"/> (000-255)
[00040201]	Riaszt. Számláló határ	003	<input type="checkbox"/> (000-255)
[00040202]	AC Hiba Késleltetés	0700	<input type="checkbox"/> (ÓÓPP)
[00040203]	Zóna Átv. Késleltetés	000	<input type="checkbox"/> (000-255 másodperc)

Teszt Kód Átvitel

		<i>Alapban</i>	
[0004020400]	Periodikus Átv. Napjai	030	<input type="checkbox"/> (000-255 nap)
[0004020401]	Periodikus Átv. Ideje	0000	<input type="checkbox"/> (ÓÓPP)
[00040205]	Foglalt Vonal Késlelt.	060	<input type="checkbox"/> (000-255 másodperc)
[00040206]	TLM Hiba Késlelt.	003	<input type="checkbox"/> (000-255)
[00040207]	Hívás Kísérlet #1	010	<input type="checkbox"/> (000-255)
[00040208]	Hívás Kísérlet #2	010	<input type="checkbox"/> (000-255)
[00040209]	Hívás Kísérlet #3	010	<input type="checkbox"/> (000-255)
[00040210]	Hívás Késleltet.	020	<input type="checkbox"/> (000-255 másodperc)
[00040211]	4164 Alacs. Akku. Késlel.	007	<input type="checkbox"/> (000-255 nap)

Jelentő Kódok

- [00040300] Zóna Riasztás (Zóna XXX riaszt, XXX= 001-128)
 [00040301] Zóna Visszaállás (Zóna XXX visszaáll, XXX= 001-128)
 [00040302] Zóna Hiba/Tamper (Zóna XXX hiba, XXX= 001-128)
 [00040303] Zóna Hiba/Tamper Visszaállás (Zóna XXX hiba visszaáll., XXX= 001-128)
 [00040304] Zóna Rövidzár (Zóna XXX rövidzár, XXX= 001-128)
 [00040305] Zóna Rövidzár Visszaállás (Zóna XXX rövidzár visszaáll, XXX= 001-128)

Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

[00040306] [F] [A] [P] Funkciógombok

[F] Bill. Riasztás ___* [A] Bill. Riasztás ___ [P] Bill. Riasztás ___
 [F] Bill. Visszaáll. ___* [A] Bill. Visszaáll. ___ [P] Bill. Visszaáll. ___

[00040307] Vegyes Riasztás

„Duress” Kód ___ Rendőrségi Kód (Kereszt Zóna) ___
 Nyitás Riaszt. Után ___ Kényszer. Ajtó ___ Nyitás Túl Hosszú ___
 Nem régi zárás ___ Kénysz. A. Vissza. ___ Nyit. Túl Hossz. V. ___

[00040308] Vegyes Tamper

Ált. Rendszer Tmp. ___ Ált. Rendsz. Tmp. Visszaáll. ___ Bill. Kizár. ___

[00040309] Tűz Esemény

2-vez. Riasztás ___* 2-vez. Hiba ___* Tűz Teszt Kezdeté ___
 2-vez. Visszaáll ___* 2-vez. Hiba Visszaáll. ___* Tűz Teszt Vége ___
 „Waterflow” Riaszt. ___* „Waterflow Hiba ___* Tűz Kiiktatás ___
 „Waterflow” Vissza. ___* „Waterflow Hiba V. ___* Tűz Nem kiiktatható ___

* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

[00040310] Zárások

<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>	<i>Felhasz- náló</i>
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

[00040311] Vegyes Zárás

Zárás 129-1000 Auto Éles. Törlés Auto Zárás
 Részleges Zárás Speciális Zárás

[00040312] Partíció Zárás

Partíció 1 Zár Partíció 4 Zár Partíció 7 Zár
 Partíció 2 Zár Partíció 5 Zár Partíció 8 Zár
 Partíció 3 Zár Partíció 6 Zár

Hivatkozás #**[00040313] Nyitások**

Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló	Felhasz- náló
001	017	033	049	065	081	097	113
002	018	034	050	066	082	098	114
003	019	035	051	067	083	099	115
004	020	036	052	068	084	100	116
005	021	037	053	069	085	101	117
006	022	038	054	070	086	102	118
007	023	039	055	071	087	103	119
008	024	040	056	072	088	104	120
009	025	041	057	073	089	105	121
010	026	042	058	074	090	106	122
011	027	043	059	075	091	107	123
012	028	044	060	076	092	108	124
013	029	045	061	077	093	109	125
014	030	046	062	078	094	110	126
015	031	047	063	079	095	111	127
016	032	048	064	080	096	112	128

[00040314] Vegyes Nyitás

Nyitás 129-1000 Speciális Nyitás Auto Nyitás

[00040315] Partíció Zárás

Partíció 1 Nyit Partíció 4 Nyit Partíció 7 Nyit
 Partíció 2 Nyit Partíció 5 Nyit Partíció 8 Nyit
 Partíció 3 Nyit Partíció 6 Nyit

[00040316] Rendszer Szerviz

Panel Akku Hiba <input type="checkbox"/> *	TLM Visszaáll <input type="checkbox"/> *	Ins Lead In <input type="checkbox"/>
Panel AC Hiba <input type="checkbox"/> *	TLM V. Vonal2 <input type="checkbox"/> *	Ins Lead Out <input type="checkbox"/>
Rendszer Sziréna H. <input type="checkbox"/> *	FTC Visszaáll <input type="checkbox"/>	Zárás Delinq. <input type="checkbox"/>
Panel AUX Hiba <input type="checkbox"/> *	Buffer majdnem tele <input type="checkbox"/>	Wlk Tst Lead In <input type="checkbox"/>
Panel Akku. Vissza. <input type="checkbox"/> *	Felhasználói teszt <input type="checkbox"/>	Wlk Tst Lead Out <input type="checkbox"/>
Panel AC Visszaáll. <input type="checkbox"/> *	Periodikus Teszt <input type="checkbox"/> *	Ált. Rendszer Hiba <input type="checkbox"/>
Rendszer Sziréna V. <input type="checkbox"/> *	LINKS Teszt <input type="checkbox"/>	Ált. R. Hiba Vissza. <input type="checkbox"/>
Panel AUX Vissza. <input type="checkbox"/> *	Periodikus Teszt H. <input type="checkbox"/> *	WLS al. Akku. Hiba <input type="checkbox"/>
Combus Hiba <input type="checkbox"/>	GND rövidzár Hiba <input type="checkbox"/> *	WLS al. Akku. Vissz. <input type="checkbox"/>
Combus Visszaáll. <input type="checkbox"/>	GND röv. Visszaáll. <input type="checkbox"/> *	Ált. Mod Com Hiba <input type="checkbox"/>
TLM Hiba <input type="checkbox"/> *	DLS Lead In <input type="checkbox"/>	Ált. Mod Com Vissz. <input type="checkbox"/>
TLM H. Vonal 2 <input type="checkbox"/> *	DLS Lead Out <input type="checkbox"/>	

* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

Hivatkozás #**LINKS 1000**

- [00040400] Első Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

- [00040401] Második Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

- [00040402] Harmadik Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

- [00040403] DLS Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [*]
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

[00040404] LINKS Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS Modul	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
Periodikus Teszt	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>

- [00040405] Ismétlődő LINKS Teszt *030* (000-255 nap)
 [00040406] Ismétlődő LINKS Teszt Idje *0000* (ÓÓPP)

[000405] LINKS 2XXX

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS2XXX	<i>N</i> *	<input type="checkbox"/>	Nyitás/Zárás	<i>N</i> *	<input type="checkbox"/>
Riasztás/Visszaáll.	<i>N</i> *	<input type="checkbox"/>	Minden Más	<i>N</i> *	<input type="checkbox"/>

* CF panelnél alapban Y.

	<i>Kimenet</i>		<i>Partíció</i>								<i>Zóna</i>	<i>Napirend#</i>	<i>Időzítő</i>
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>			
[0005] SAUX+	<i>Alap</i>	<i>39</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>005</i>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[0006] Sziréna	<i>Alap</i>	<i>00</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>000</i>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM kimenetek

[000700] PGM1	<i>Alap</i>	<i>38</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>000</i>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[000701] PGM2	<i>Alap</i>	<i>38</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>000</i>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A kimeneti opciók:

[00] Tűz és Betörés	[15] Komm. Hiba	[30] Zóna Tmp. Köv.	[45] Par. Kimenet 8
[01] Inv. Tűz/Betör.	[16] Aktív Komm.	[31] Zóna Hiba Köv.	[46] Rendőrségi
[02] Csak betörés	[17] Komm. Jelzése	[32] Élesített Stay	[47] Fenntartás
[03] Inv. Csak Betör.	[18] Kioltó Kimenet	[33] Élesített Away	[48] Tűz Zóna Hiba
[04] Csak Tűz	[19] „Combus”	[34] 2V füst. Riaszt	[49] Folyamatos Tűz
[05] Inv. Csak Tűz	[20] Üzemkész	[35] 2V füst. Hiba	[50] Időzített Tűz
[06] Élesített	[21] Zóna Riasztás	[36] „Waterflow” R.	[51] „CSFM” Tűz
[07] Inv. Élesített	[22] Zóna Követése	[37] „Waterflow” H	[52] Pulzáló Tűz
[08] Napirend	[23] Kényszerített	[38] Par. Kim. 1	[53] Tűz Strób
[09] Kapcsolt Strób	[24] Zümmer követ.	[39] Par. Kim. 2	[54] Földzárlat
[10] Hiba Kimenet	[25] Távoli Műk.	[40] Par. Kim. 3	[55] Ált. Tűz Hiba
[11] Kisegítő Idő	[26] Kilépés Köv.	[41] Par. Kim. 4	[56] Sziréna Hiba
[12] Csengő Követés	[27] Belépés Köv.	[42] Par. Kim. 5	[57] AC állapot
[13] Csak TLM	[28] Zóna Tamper	[43] Par. Kim. 6	[58] Partíció Állapot
[14] TLM és Riaszt.	[29] Zóna Hiba	[44] Par. Kim. 7	

[000706] PGM Kimeneti Idők

		<i>Alapban</i>		
[00070600]	Kioltó Pulzus	003	_____	(000-255 mp.)
[00070601]	Ground Start	000	_____	(000-255 mp.)
[00070602]	Csengő Pulzus	002	_____	(000-255 mp.)
[00070603]	Kényszerített Pulzus	005	_____	(000-255 mp.)

[0009] Rendszer Címke (nyomjon *-ot a lenti opciók eléréséhez)

Alapban: System Area _____

[0] Képernyő törlése	[2] Helyzet Váltás (Change Case)	[4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig	[3] ASCII bejegyzés	[5] Mentés

Hivatkozás #**Dátum Napirend****[001001XXYY]**

Válassza ki a megfelelőt:

- Üsse be a Dátum Napirendet #, XX=02-99

- Üsse be az Intervallumot, YY=01-04

Állítsa be a kezdő időt (Alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be a záró időt (alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be az opciókat (Alapban N, N=Nem, Y=Igen)

Sunday	Tuesday	Thursday	Saturday	Holiday3	Auto
Monday	Wednesday	Friday	Holiday1	Holiday4	Disarm?
			Holiday2	Autoarm?	

<i>Dátum napirend</i> <i>(XX=02-99)</i>	<i>Start</i> <i>(ÓÓPP)</i>	<i>Záró</i> <i>(ÓÓPP)</i>	<i>Nap (Y/N)</i> <i>SMTWTFS</i>	<i>Kizárt (Y/N)</i> <i>1 2 3 4</i>	<i>Autoarm</i> <i>(Y/N)</i>	<i>Auto Dis</i> <i>(Y/N)</i>
Intervallum 1-4						
[001001XX01]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX02]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX03]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX04]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX01]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX02]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX03]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX04]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX01]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX02]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX03]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX04]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX01]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX02]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX03]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX04]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX01]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX02]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX03]	_____	_____	_____	_____	___	___
[001001XX04]	_____	_____	_____	_____	___	___

Fénymásolja le ezt a lapot, ha több mint 6 napirendet használ.

Hivatkozás#**Élesít/Hatást. Napirend***Él/Hat.**Dátum Napirend#**Partíció**Napirend 01-50**(00-99)**1 2 3 4 5 6 7 8**Alapban: 01**NNNNNNNN*

[00100301]	---	-----
[00100302]	---	-----
[00100303]	---	-----
[00100304]	---	-----
[00100305]	---	-----
[00100306]	---	-----
[00100307]	---	-----
[00100308]	---	-----
[00100309]	---	-----
[00100310]	---	-----
[00100311]	---	-----
[00100312]	---	-----
[00100313]	---	-----
[00100314]	---	-----
[00100315]	---	-----
[00100316]	---	-----
[00100317]	---	-----
[00100318]	---	-----
[00100319]	---	-----
[00100320]	---	-----
[00100321]	---	-----
[00100322]	---	-----
[00100323]	---	-----
[00100324]	---	-----
[00100325]	---	-----
[00100326]	---	-----
[00100327]	---	-----
[00100328]	---	-----
[00100329]	---	-----
[00100330]	---	-----
[00100331]	---	-----
[00100332]	---	-----
[00100333]	---	-----
[00100334]	---	-----
[00100335]	---	-----
[00100336]	---	-----
[00100337]	---	-----
[00100338]	---	-----
[00100340]	---	-----
[00100341]	---	-----
[00100342]	---	-----
[00100343]	---	-----
[00100344]	---	-----
[00100345]	---	-----

Hivatkozás#

[00100346]	---	-----
[00100347]	---	-----
[00100348]	---	-----
[00100349]	---	-----
[00100350]	---	-----

Funkció Billentyűk

<i>Kezelő #1</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #7</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #13</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120101]	---	[00120701]	---	[00121301]	---
[00120102]	---	[00120702]	---	[00121302]	---
[00120103]	---	[00120703]	---	[00121303]	---
[00120104]	---	[00120704]	---	[00121304]	---
[00120105]	---	[00120705]	---	[00121305]	---

<i>Kezelő #2</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #8</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #14</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120201]	---	[00120801]	---	[00121401]	---
[00120202]	---	[00120802]	---	[00121402]	---
[00120203]	---	[00120803]	---	[00121403]	---
[00120204]	---	[00120804]	---	[00121404]	---
[00120205]	---	[00120805]	---	[00121405]	---

<i>Kezelő #3</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #9</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #15</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120301]	---	[00120901]	---	[00121501]	---
[00120302]	---	[00120902]	---	[00121502]	---
[00120303]	---	[00120903]	---	[00121503]	---
[00120304]	---	[00120904]	---	[00121504]	---
[00120305]	---	[00120905]	---	[00121505]	---

<i>Kezelő #4</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #10</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #16</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120401]	---	[00121001]	---	[00121601]	---
[00120402]	---	[00121002]	---	[00121602]	---
[00120403]	---	[00121003]	---	[00121603]	---
[00120404]	---	[00121004]	---	[00121604]	---
[00120105]	---	[00121005]	---	[00121605]	---

<i>Kezelő #5</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #11</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120501]	---	[00121101]	---
[00120502]	---	[00121102]	---
[00120503]	---	[00121103]	---
[00120504]	---	[00121104]	---
[00120505]	---	[00121105]	---

<i>Kezelő #6</i>	<i>Opció(00-26)</i>	<i>Kezelő #12</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120601]	---	[00121201]	---
[00120602]	---	[00121202]	---
[00120603]	---	[00121203]	---
[00120604]	---	[00121204]	---
[00120605]	---	[00121205]	---

Az opciók listája:

[00] Nulla billentyű	[10] Felhaszn. funkciók	[20] Parancs kimenet 8
[01] „Stay” élesítés	[11] Gyors kilépés	[21] Csendes hibajelzés
[02] „Away élesítés”	[12] Követő élesítés	[22] Szirénák némítása
[03] Belépés nélküli élesítés	[13] Parancs kimenet 1	[23] Tűz reset
[04] Ajtócsengő be/ki	[14] Parancs kimenet 2	[24] Tűzriadó gyakorlat
[05] Rendszer teszt	[15] Parancs kimenet 3	[25] Lámpa teszt
[06] Kiiktatás mód	[16] Parancs kimenet 4	[26] Tűzfelügyelői teszt
[07] Hiba kijelzés	[17] Parancs kimenet 5	
[08] Riasztási memória	[18] Parancs kimenet 6	
[09] Felhaszn. programozás	[19] Parancs kimenet 7	

Hivatkozás#**AML Opciók**

[001400]	AML opciók	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
	PGM1 AML?	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
	PGM2 AML?	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
[001401]	AML Kulcs		
	Üssön be 00-FF	<i>00</i>	<input type="checkbox"/>

Hivatkozás#**[001402] AML füst teszt**

<i>Dátum napirend</i>		<i>Partíció</i>								<i>Dátum napirend</i>		<i>Partíció</i>							
<i>(00-99)</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>(00-99)</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Alapban</i>	<i>01</i>	<i>NNNNNNNN</i>								<i>Alapban</i>	<i>01</i>	<i>NNNNNNNN</i>							
[00140201]	□□	□□□□□□□□	[00140226]	□□	□□□□□□□□														
[00140202]	□□	□□□□□□□□	[00140227]	□□	□□□□□□□□														
[00140203]	□□	□□□□□□□□	[00140228]	□□	□□□□□□□□														
[00140204]	□□	□□□□□□□□	[00140229]	□□	□□□□□□□□														
[00140205]	□□	□□□□□□□□	[00140230]	□□	□□□□□□□□														
[00140206]	□□	□□□□□□□□	[00140231]	□□	□□□□□□□□														
[00140207]	□□	□□□□□□□□	[00140232]	□□	□□□□□□□□														
[00140208]	□□	□□□□□□□□	[00140233]	□□	□□□□□□□□														
[00140209]	□□	□□□□□□□□	[00140234]	□□	□□□□□□□□														
[00140210]	□□	□□□□□□□□	[00140235]	□□	□□□□□□□□														
[00140211]	□□	□□□□□□□□	[00140236]	□□	□□□□□□□□														
[00140212]	□□	□□□□□□□□	[00140237]	□□	□□□□□□□□														
[00140213]	□□	□□□□□□□□	[00140238]	□□	□□□□□□□□														
[00140214]	□□	□□□□□□□□	[00140239]	□□	□□□□□□□□														
[00140215]	□□	□□□□□□□□	[00140240]	□□	□□□□□□□□														
[00140216]	□□	□□□□□□□□	[00140241]	□□	□□□□□□□□														
[00140217]	□□	□□□□□□□□	[00140242]	□□	□□□□□□□□														
[00140218]	□□	□□□□□□□□	[00140243]	□□	□□□□□□□□														
[00140219]	□□	□□□□□□□□	[00140244]	□□	□□□□□□□□														
[00140220]	□□	□□□□□□□□	[00140245]	□□	□□□□□□□□														
[00140221]	□□	□□□□□□□□	[00140246]	□□	□□□□□□□□														
[00140222]	□□	□□□□□□□□	[00140247]	□□	□□□□□□□□														
[00140223]	□□	□□□□□□□□	[00140248]	□□	□□□□□□□□														
[00140224]	□□	□□□□□□□□	[00140249]	□□	□□□□□□□□														
[00140225]	□□	□□□□□□□□	[00140250]	□□	□□□□□□□□														

Hivatkozás#*XX=03 (AML PGM1) vagy 04 (AML PGM2)***[0014XX00]** Eszköz beléptetése

Sorszám	(017) PGM1 (-128) PGM2	Sorszám	(017) PGM1 (-128) PGM2	Sorszám	(017) PGM1 (-128) PGM2
001		039		077	
002		040		078	
003		041		079	
004		042		080	
005		043		081	
006		044		082	
007		045		083	
008		046		084	
009		047		085	
010		048		086	
011		049		087	
012		050		088	
013		051		089	
014		052		090	
015		053		091	
016		054		092	
017		055		093	
018		056		094	
019		057		095	
020		058		096	
021		059		097	
022		060		098	
023		061		099	
024		062		100	
025		063		101	
026		064		102	
027		065		103	
028		066		104	
029		067		105	
030		068		106	
031		069		107	
032		070		108	
033		071		109	
034		072		110	
035		073		111	
036		074		112	
037		075			
038		076			

[0014XX01] Eszköz törlése**[0014XX02]** Alap AML,

Alap megerősítése: * gomb

PARTÍCIÓ PROGRAMOZÁS

3. rész

Hivatkozás#

PARTÍCIÓ RÉSZ

Hozzáad/Szerkeszt Par.

(XX= Partíció 01-08)

[0100XX00] Partíció Azonosító#*Alapban*4 digités kód *FFFF*6 digités kód *FFFFFF***[0100XX01]** Partíció opció*Alapban*

[F] Enged.	Y
[A] Enged.	Y
[P] Enged.	Y
Órakijelzés	Y
Kilépési Idő Kijel.	Y
Kiiktatáshoz Kód Szük.	Y
Auto Élesít/Hatástalanít	Y
Auto Él. Kódot igényel	N
Auto Arm „Squawk”	N
Sziréna „Squawk”	N
Billentyűzet kizárása	N
Par. kimenet 1 kódot kér	N
Par. kimenet 2 kódot kér	N
Par. kimenet 3 kódot kér	N
Par. kimenet 4 kódot kér	N
Par. kimenet 5 kódot kér	N
Par. kimenet 6 kódot kér	N
Par. kimenet 7 kódot kér	N
Par. kimenet 8 kódot kér	N
[*6] bármely kód	N
Hangos kilépési késleltet.	N
Hangos kilépés Squawk	N
Hangos kilépési hiba	N
Belépés sürgetése	N
Belépés Squawk	N
Kilépési késleltetés határ	N
Rendszer riasztás	N
Rendszer állapot	N
Füstérz. reset Par#2	Y
Speciális riasztás belépés	Y
Kilépés hiba sípolás	N

Part.
Szám Partíció#

[F] Enged.
[A] Enged.
[P] Enged.
Órakijelzés Y
Kilépési Idő Kijel.
Kiiktatáshoz Kód Szük.
Auto Élesít/Hatástalanít
Auto Él. Kódot igényel
Auto Arm „Squawk”
Sziréna „Squawk”
Billentyűzet kizárása
Par. kimenet 1 kódot kér
Par. kimenet 2 kódot kér
Par. kimenet 3 kódot kér
Par. kimenet 4 kódot kér
Par. kimenet 5 kódot kér
Par. kimenet 6 kódot kér
Par. kimenet 7 kódot kér
Par. kimenet 8 kódot kér
[*6] bármely kód
Hangos kilépési késleltet.
Hangos kilépés Squawk
Hangos kilépési hiba
Belépés sürgetése
Belépés Squawk
Kilépési késleltetés határ
Rendszer riasztás
Rendszer állapot
Füstérz. reset Par#2
Speciális riasztás belépés
Kilépés hiba sípolás

Belépési
késleltetésKilépési
késleltetésMásodlagos
belépési
késleltetésMásodlagos
kilépési
késleltetés

Delinquency

Auto élesítés
előtti előriasztás

Hivatkozás#*Alapban*

[0100XX0200]	Belépési késleltetés (000-255 másodperc)	030
[0100XX0201]	Kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120 (CF-nél 060)
[0100XX0202]	Másodlagos belépési késleltetés (000-255 másodperc)	045 (CF-nél 060)
[0100XX0203]	Másodlagos kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120
[0100XX0204]	Delinquency (000-255 nap)	000
[0100XX0205]	Auto élesítés előriasztás (000-255 perc)	001

Zónák partícióhoz rendelése

(XX=Partíció 01-08)

[0100XX0300]	Új zóna hozzáadása
[0100XX0301]	Zóna szerkesztése
[0100XX0301]	Zóna törlése „ZONE XXX”

Zónatípusok és alapbeállításai	Sziréna hangos Pulzáló sziréna	Kiiktatás enged.	Ajtócsengő	Kényyszerített zóna	Riasztás számlálás	Árvitel késleltetése	Waterflow késleltetés
[00] Késleltetett	Y	N	Y	Y	N	Y	N
[01] Másodlagos késleltetett	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
[02] Azonnali	Y	N	Y	Y	N	Y	N
[03] Követő	Y	N	Y	N	N	Y	N
[04] Késleltetett követő	Y	N	Y	N	N	Y	N
[05] Követő „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N
[06] Késleltetett „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N
[07] Tűz	Y	Y	N	N	N	N	N
[08] Késleltetett tűz	Y	Y	N	N	N	N	N
[09] Auto ellenőrzött tűz	Y	Y	N	N	N	N	N
[10] Waterflow	Y	Y	N	N	N	N	N
[11] Tűz felügyelet	N	Y	N	N	N	N	N
[12] 24 Hr Bell	Y	N	Y	N	N	N	N
[13] 24 Hr Bell/Buzz	Y	N	Y	N	N	N	N
[14] 24 Hr Buzzer	Y	N	Y	N	N	N	N

[15] 24 Hr Technical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[16] 24 Hr Gas	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[17] 24 Hr Heat	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[18] 24 Hr Medical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[19] 24 Hr Emergency	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[20] 24 Hr Water	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[21] 24 Hr Freeze	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[22] 24 Hr Holdup	N	N	N	N	N	N	N	N
[23] 24 Hr Panic	N	N	N	N	N	N	N	N
[24] Kapcsolt 24 órás	Y	N	N	N	N	N	N	N
[25] Pillanatnyi élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[26] Fenntartó élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[27] Kényszerített válasz	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[28] Links Sup	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[29] Links Answer	N	N	Y	N	Y	N	N	N

Zóna	Partíció								Zóna címke	Zóna típusa	Sziréna hangos Pulzáló sziréna Kiküldés enged. Ajjócsengő Kényszerített zóna Riasztás számlálás Árvitel késleltetése Waterflow késleltetés
	1	2	3	4	5	6	7	8			
001	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
002	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
003	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
004	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
005	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
006	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
007	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
008	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
009	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
010	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
011	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
012	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
013	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
014	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
015	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
016	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

Ha bővítő modulokat is használ, tekintse meg a leírást.

Hivatkozás#**Partíció címke**(Alapban: *PartitionX*, nyomja meg a csillagot a lenti opciókért)

[01000104] Partíció 1 címke _____
 [01000204] Partíció 2 címke _____
 [01000304] Partíció 3 címke _____
 [01000404] Partíció 4 címke _____
 [01000504] Partíció 5 címke _____
 [01000604] Partíció 6 címke _____
 [01000704] Partíció 7 címke _____
 [01000804] Partíció 8 címke _____

[0] Képernyő törlése [2] Helyzet Váltás (Change Case) [4] Töröl és kilép
 [1] Törlés a végéig [3] ASCII bejegyzés [5] Mentés

*(XX=Partíció 01-08)***[0100XX05]** Hozzáférési szint napirend (*alapban: 01*)

<i>Szint</i>	<i>N#</i>	<i>Szint</i>	<i>N#</i>	<i>Szint</i>	<i>N#</i>	<i>Szint</i>	<i>N#</i>	<i>Szint</i>	<i>N#</i>	<i>Szint</i>	<i>N#</i>
	<i>(00-99)</i>		<i>(00-99)</i>		<i>(00-99)</i>		<i>(00-99)</i>		<i>(00-99)</i>		<i>(00-99)</i>
02	____	13	____	24	____	34	____	44	____	54	____
03	____	14	____	25	____	35	____	45	____	55	____
04	____	15	____	26	____	36	____	46	____	56	____
05	____	16	____	27	____	37	____	47	____	57	____
06	____	17	____	28	____	38	____	48	____	58	____
07	____	18	____	29	____	39	____	49	____	59	____
08	____	19	____	30	____	40	____	50	____	60	____
09	____	20	____	31	____	41	____	51	____	61	____
10	____	21	____	32	____	42	____	52	____	62	____
11	____	22	____	33	____	43	____	53	____	63	____
12	____	23	____								

Parancs kimenet címkék (*Alapban: Par. Kim.#X*, nyomja meg a csillagot az opciókért)

[0100XX0601] Parancs kimenet 1 _____
 [0100XX0602] Parancs kimenet 2 _____
 [0100XX0603] Parancs kimenet 3 _____
 [0100XX0604] Parancs kimenet 4 _____
 [0100XX0605] Parancs kimenet 5 _____
 [0100XX0606] Parancs kimenet 6 _____
 [0100XX0607] Parancs kimenet 7 _____
 [0100XX0608] Parancs kimenet 8 _____

[0] Képernyő törlése [2] Helyzet Váltás (Change Case) [4] Töröl és kilép
 [1] Törlés a végéig [3] ASCII bejegyzés [5] Mentés

- [0101] Partíció törlése**
„Partition X” (X=1-8), nyomja meg a csillagot a törléshez
- [0102] Partíció másolása**
Melyik partícióból ? „Partition X” (X=1-8)
Melyik partícióba ? „Partition X” (X=1-8)

GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítoszolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít.

A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

„A” MELLÉKLET: ASCII KARAKTEREK

032	048	064	080	096	112	160	176	192	208	224	240
!	1	A	Q	`	P	•	—	タ	三	α	ρ
033	049	065	081	097	113	161	177	193	209	225	241
"	2	B	R	a	q	•	ア	チ	△	ä	q
034	050	066	082	098	114	162	178	194	210	226	242
#	3	C	S	b	r	•	イ	ツ	×	ß	θ
035	051	067	083	099	115	163	179	195	211	227	243
\$	4	D	T	c	s	•	ウ	テ	ε	ε	•
036	052	068	084	100	116	164	180	196	212	228	244
%	5	E	U	d	t	•	イ	ト	ε	ε	•
037	053	069	085	101	117	165	181	197	213	229	245
&	6	F	V	e	u	•	オ	ナ	ε	ε	•
038	054	070	086	102	118	166	182	198	214	230	246
'	7	G	W	f	v	•	カ	ニ	ε	ε	•
039	055	071	087	103	119	167	183	199	215	231	247
(8	H	X	g	w	•	キ	ヌ	ε	ε	•
040	066	072	088	104	120	168	184	200	216	232	248
)	9	I	Y	h	x	•	ク	ネ	ε	ε	•
041	057	073	089	105	121	169	185	201	217	233	249
*	:	J	Z	i	y	•	ケ	ノ	ε	ε	•
042	068	074	090	106	122	170	186	202	218	234	250
+	;	K	[j	z	•	コ	ハ	ε	ε	•
043	059	075	091	107	123	171	187	203	219	235	251
•	<	L	¥	k	[•	シ	フ	ε	ε	•
044	060	076	092	108	124	172	188	204	220	236	252
—	=	M]	l]	•	ス	ヘ	ε	ε	•
045	061	077	093	109	125	173	189	205	221	237	253
•	>	N	^	m]	•	セ	ホ	ε	ε	•
046	062	078	094	110	126	174	190	206	222	238	254
/	?	O	_	n	+	•	リ	マ	ε	ε	•
047	063	079	095	111	127	175	191	207	223	239	255