
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozói Kézikönyv



PC5020
Szoftver 3.2 verzió
DLS 3 v1.3 és magasabb

1. fejezet: Programozás

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Üzembe Helyezői Kód: _____

| <u>Modul típusa:</u> | <u>Megnevezése:</u> | <u>Elhelyezése:</u> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PC5020 | POWER 864 alaplapp | |
| PC5108 | Zónabővítő 1 | |
| PC5108 | Zónabővítő 2 | |
| PC5108 | Zónabővítő 3 | |
| PC5108 | Zónabővítő 4 | |
| PC5108 | Zónabővítő 5 | |
| PC5108 | Zónabővítő 6 | |
| PC5108 | Zónabővítő 7 | |
| PC5132 | Vezeték nélküli bővítő 1 | |
| PC5132 | Vezeték nélküli bővítő 2 | |
| PC5132 | Vezeték nélküli bővítő 3 | |
| PC5132 | Vezeték nélküli bővítő 4 | |
| PC5200 | Tápegység modul 1 | |
| PC5200 | Tápegység modul 2 | |
| PC5200 | Tápegység modul 3 | |
| PC5200 | Tápegység modul 4 | |
| PC5204 | Tápegység / kimeneti modul | |
| PC5208 | Kimenet bővítő | |
| PC5400 | Soros Nyomtató modul | |
| Escort 5580 | Hang segéd modul | |
| PC5936 | Audio interface modul | |
| PC5700 | Tűz modul | |
| PC5720 | Tűz modul | |
| LINKS2X50 | Rádiós átviteli modul | |
| LINKS1000 | Celluláris modul | |
| GSM1000 | GSM modul | |

| <u>Billentyűzetek:</u> | <u>Billentyűzet típusa:</u> | <u>Elhelyezése:</u> |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Billentyűzet 1 | | |
| Billentyűzet 2 | | |
| Billentyűzet 3 | | |
| Billentyűzet 4 | | |
| Billentyűzet 5 | | |
| Billentyűzet 6 | | |
| Billentyűzet 7 | | |
| Billentyűzet 8 | | |

Zóna programozás összefoglalása:

A zónatípust a [001]-[004]-es szekcióban, a zóna attribútumokat a [101]-[164]-es szekcióban, a billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban, a zónák partíciókhoz rendelését a [202]-[265]-ös szekcióban lehet megadni. A zónacímkek programozását az „A” függelékben „Az LCD5500Z billentyűzet programozása” cím alatt lehet megtalálni. A szériaszámot az érzékelők hátlapjáról a [804]-es szekcióba kell beírni.

| Rendszer Zóna | Zóna címke | Zóna | Zóna attribútumok* | | | | | | | | Széria szám (ESN) | Partíciók | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Típus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (vezeték nélküli) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. fejezet: Billentyűzet programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első digit: 0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második digit 1-8 a hely (cím/slot))

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Funkció gomb opciók:

00 Null gomb (nem használt)

01 1-es partíció választása

02 2-es partíció választása

03 Otthoni élesítés

04 Távozó élesítés

05 [*][9] Nincs belépési idő

06 [*][4] Ajtócsengő Be / Ki

07 [*][6][----][4] Rendszer teszt

08 [*][1] Zóna kiiktatás

09 [*][2] Hiba kijelzés

10 [*][3] Riasztási memória

11 [*][5] Hozzáférési kódok

12 [*][6] Felhasználói funkciók

13 Parancs kimenet 1 [*][7][1]

14 Parancs kimenet 2 [*][7][2]

15 Általános hang segítség

16 [*][0] Gyors távozás

17 [*][1] Otth / Táv. zónák újraéles.

18 Azonosított hang segítség

19 Parancs kimenet 3 [*][7][3]

20 Későbbi felhasználásra

21 Parancs kimenet 4 [*][7][4]

22 Kamera aktiválás (5108L)

23 Zóna kiiktatás visszaállítás

24 Csoport kiiktatás visszaállítás

25 Későbbi felhasználásra

26 Későbbi felhasználásra

27 3-as partíció választása

28 4-es partíció választása

29 5-ös partíció választása

30 6-os partíció választása

31 7-es partíció választása

32 8-as partíció választása

| | Hely (Címe) | Funkció gomb 1 | Funkció gomb 2 | Funkció gomb 3 | Funkció gomb 4 | Funkció gomb 5 |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| LED | 11 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 |
| LCD | 18 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 |
| Billentyűzet 1 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |
| Billentyűzet 2 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |
| Billentyűzet 3 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |
| Billentyűzet 4 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |
| Billentyűzet 5 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |
| Billentyűzet 6 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |
| Billentyűzet 7 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |
| Billentyűzet 8 | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] | [I] |

3. fejezet: Alapprogramozás

Zóna programozás

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 00 A zóna nincs használva | 12 24 órás holdup | 24 LINKS válasz (GSM 1000) |
| 01 Késleltetett 1. | 13 24 órás gáz | 25 Követő késleltetett |
| 02 Késleltetett 2. | 14 24 órás hő | 26 24 órás nem riasztó |
| 03 Azonnali | 15 24 órás mentő | 27 Késleltetett 24 órás Vízáramlás |
| 04 Követő | 16 24 órás pánik | 28 Azonnali 24 órás vízáramlás |
| 05 Követő Otthoni / Távozó | 17 24 órás vészhelyzet | 29 Auto ellenőrzött tűz |
| 06 Késleltetett Otthoni / Távozó | 18 24 órás sprinkler | 30 Felügyelt tűz |
| 07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes) | 19 24 órás víz | 31 Nappali zóna |
| 08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes) | 20 24 órás hűtő | 87 Késleltetett 24 órás tűz (vez.nélk.) |
| 09 24 órás felügyelt | 21 24 órás állandó tamper | 88 Normál 24 órás tűz (vez. nélküli) |
| 10 24 órás felügyelt csipogó | 22 Impulzusos kulcsos kapcsoló | |
| 11 24 órás betörés | 23 Két állású kulcsos kapcsoló | |

Megjegyzés: A kezelőket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.

A kezelői zónákat a [020]-as menüpontban kell hozzárendelni a rendszerhez. Zónatulajdonságok hozzárendelése a [101]-[164]-es menüpontban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös menüpont.

| Szekció | Zóna | Gyári | Típus | Szekció | Zóna | Gyári | Típus |
|--------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| [001] | Zóna 1 | 01 | <input type="text" value="I"/> | [002] | Zóna 17 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 2 | 03 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 18 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 3 | 03 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 19 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 4 | 03 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 20 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 5 | 04 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 21 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 6 | 04 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 22 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 7 | 04 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 23 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 8 | 04 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 24 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 9 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 25 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 10 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 26 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 11 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 27 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 12 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 28 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 13 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 29 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 14 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 30 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 15 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 31 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 16 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 32 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| [003] | Zóna 33 | 00 | <input type="text" value="I"/> | [004] | Zóna 49 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 34 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 50 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 35 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 51 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 36 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 52 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 37 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 53 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 38 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 54 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 39 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 55 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 40 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 56 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 41 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 57 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 42 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 58 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 43 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 59 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| | Zóna 44 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | Zóna 60 | 00 | <input type="text" value="I"/> |
| Zóna 45 | 00 | <input type="text" value="I"/> | Zóna 61 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | |
| Zóna 46 | 00 | <input type="text" value="I"/> | Zóna 62 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | |
| Zóna 47 | 00 | <input type="text" value="I"/> | Zóna 63 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | |
| Zóna 48 | 00 | <input type="text" value="I"/> | Zóna 64 | 00 | <input type="text" value="I"/> | | |

Rendszeridők és kódok:**[005] Rendszer idők****[01]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben**

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[03]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[05]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[07]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[09]Sziréna idő percben (összes partícióra)

Gyári [001-255]
 004 [I I] Sziréna kikapcsolási idő

[02]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[04]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[06]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

[08]Partíció 1 Belépési/Kilépési idői másodpercben

Gyári [001-255]
 030 [I I] 1-es belépési késleltetés
 045 [I I] 2-es belépési késleltetés
 120 [I I] Kilépési késleltetés

Gyári [001-255]

[006] Üzembe helyezői kód

Gyári érték [5555] [I I I I]

[007] Mester kód

Gyári érték [1234] [I I I I]

[008] Karbantartási kód

Gyári érték [AAAA] [I I I I]

Programozható kimeneti opciók

01 Betörés és Tűz sziréna kimenet

02 Későbbi felhasználásra

03 Érzékelő újraindítás [*][7][2]

04 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)

05 Élesített rendszer állapot

06 Élesítésre kész

07 Billentyűzet hangjelzőjét követő

08 Kisegítő impulzus

09 Rendszer hiba

10 Rendszer esemény

11 Rendszer tamper

12 TLM és riasztás

13 Kissoff kimenet

14 Indító föld impulzus

15 Távoli működtetés (DLS 3)

16 LINKS1000/GSM1000 támogatás (PGM1)

17 Távozó élesítés

18 Otthoni élesítés

19 1. kimeneti parancs ([*][7][1])

20 2. kimeneti parancs ([*][7][2])

21 3. kimeneti parancs ([*][7][3])

22 4. kimeneti parancs ([*][7][4])

23 24 órás csendes bemenet

24 24 órás hangos bemenet

25 Késleltetett betörés és tűz kimenet

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM1 és PGM2 kimenet programozása

Megjegyzés: PGM jellemzők: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

| | | |
|-------|-------|-------|
| Gyári | | Gyári |
| 19 | [I] | PGM1 |
| | | 10 |
| | | [I] |
| | | PGM2 |

[010] PGM3 - PGM10 kimenetek programozása (Fő panel / PC5208)

| | | |
|-------|-------|--------------------------|
| Gyári | | Gyári |
| 01 | [I] | PGM 3 (alaplapp/PC5208*) |
| 01 | [I] | PGM 4 (alaplapp/PC5208*) |
| 01 | [I] | PGM 5 |
| 01 | [I] | PGM 6 |
| | | 01 |
| | | [I] |
| | | PGM 7 |
| | | 01 |
| | | [I] |
| | | PGM 8 |
| | | 01 |
| | | [I] |
| | | PGM 9 |
| | | 01 |
| | | [I] |
| | | PGM 10 |

Megjegyzés: Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a fő panel PGM3 és PGM4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC 5208 első kimenete PGM3-ként illetve a modul második kimenete PGM4-ként fog működni.

[011] PC5204 (PGM11-től PGM14-ig) kimenetek programozása

| Gyári | | | Gyári | | |
|-------|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|
| 01 | <input type="text"/> | PGM11 | 01 | <input type="text"/> | PGM13 |
| 01 | <input type="text"/> | PGM12 | 01 | <input type="text"/> | PGM14 |

Egyéb rendszer opciók:**[012] Billentyűzet kizárása**

Megjegyzés: Ha a billentyűzetkizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

| Gyári érték | | |
|-------------|----------------------|--|
| 000 | <input type="text"/> | A kikapcsolásig bevihető hibás kódok száma (001-255) |
| 000 | <input type="text"/> | A kikapcsolás időtartama (001-255 perc) |

[013] Első rendszer opciók kód

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|----------------------|---|---|
| KI | <input type="text"/> | 1 Alapállapotban zárt hurok | Ellenállással lezárt hurok |
| KI | <input type="text"/> | 2 Kettős ellenállással lezárt hurok | Egy ellenállással lezárt hurok |
| BE | <input type="text"/> | 3 Élesítés alatt hiba kijelzés | Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt |
| KI | <input type="text"/> | 4 Tamper / Hiba nincs nyitottként kij. | Tamper / Hiba nyitottként kijelezve |
| BE | <input type="text"/> | 5 Automataélesítési időrend [*][6] funkcióban | Automataél. időrend telepítői prog.-ban |
| BE | <input type="text"/> | 6 Hangos kilépési hiba engedélyezve | Hangos kilépési hiba jelzés tiltva |
| BE | <input type="text"/> | 7 Az eseménytár követi a riasztás számlálót | Az eseménytár nem követi |
| KI | <input type="text"/> | 8 Hármás Tűzjelzés engedélyezve | Normál szaggatott tűzjelzés |

*A 3 opciót KI kell kapcsolni, ha az LCD billentyűzet v2.0-nál régebbi.

[014] Második rendszer opciók kód

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|----------------------|---|--|
| KI | <input type="text"/> | 1 Élesítés / Hatástalanítás Sziréna Jelzés | Nincs sziréna hangjelzés |
| KI | <input type="text"/> | 2 Sziréna hangjelzés automataélesítésnél | Nincs sziréna hangjelzés |
| KI | <input type="text"/> | 3 Sziréna hangjelzés a kilépési késl. alatt | Nincs sziréna hangjelzés |
| KI | <input type="text"/> | 4 Sziréna hangjelzés a belépési késl. alatt | Nincs sziréna hangjelzés |
| KI | <input type="text"/> | 5 Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén | Nincs sziréna hangjelzés |
| BE | <input type="text"/> | 6 Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel | Csendes kilépési késleltetés |
| KI | <input type="text"/> | 7 A kilépési késleltetés megszakításának eng. | A kilépési késleltetés megsz. tiltása |
| KI | <input type="text"/> | 8 Folyamatos Tűz sziréna jelzés | Tűzjelzés követi a sziréna kikapcsolási időt |

[015] Harmadik rendszer opciók kód

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|----------------------|--|--|
| BE | <input type="text"/> | 1 Tűz gomb engedélyezve | Tűz gomb tiltva |
| KI | <input type="text"/> | 2 Pánik gomb hangos | Pánik gomb csendes |
| KI | <input type="text"/> | 3 Gyors távozás engedélyezve | Gyors távozás tiltva |
| BE* | <input type="text"/> | 4 Gyors élesítés engedélyezve / kód nem kell | Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombhoz |
| KI** | <input type="text"/> | 5 Kiiktatáshoz kód szükséges | Kiiktatáshoz nem szükséges kód |
| KI | <input type="text"/> | 6 Mester kód nem változtatható | Mester kód megváltoztatható |
| BE | <input type="text"/> | 7 TLM engedélyezve | TLM tiltva |
| KI | <input type="text"/> | 8 Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés | Élesített állapot bill. hangjel. ha TLM hiba |

* Ha PC5132 v2.1 vagy régebbi és WLS909 van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani ÉLESÍTÉS funkcionál

** Ha BE állás van, a 08-ra állított funkciógomb csak kóddal együtt üzemel

[016] Negyedik rendszer opciós kód

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 AC hiba kijelezve | AC hiba nincs kijelezve |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Trouble jelzőfény villog, ha AC hiba | Trouble lámpa nem követi az AC-t |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 A bill. kikapcsol, ha nincs használva | Mindig aktív billentyűzet kijelző |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Kód kell a bill. kikapcs. visszaállításához | Nincs szükség kódra |
| BE | <input type="checkbox"/> | 5 Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve | Billentyűzet háttérvilágítás tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Energiatakarékos mód engedélyezve | Energiatakarékos mód tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat | Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Billentyűzet tamper engedélyezve | Billentyűzet tamper tiltva |

[017] Ötödik rendszer opciós kód

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|---|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 WLS kulcshoz nincs kódhasználat* | WLS kulcshoz kódhasználat |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 RF Jam esemény 5 perc után | RF Jam esemény 30 másodperc után |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Hangos RF Jam hibajelzés | Csendes RF Jam hibajelzés |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit) | Kettős zóna jelzés tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Késő a zárashoz engedélyezve | Késő a zárashoz tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Téli-nyári időszámításra átállás enged. | Téli-nyári időszámításra átállás tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 7 Periodikus kamera ellenőrzés engedélyezve | Periodikus kamera ellenőrzés tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Sziréna jelzés csak távozó élesít/hat-nál | Sziréna jelzés mindenén élesít/hat-nál |

*Ezt engedélyezni kell a PC5132 V2.1 vagy magasabbnál.

[018] Hatodik rendszer opciós kód

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|---|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve | Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Szöveges ajtócsengő engedélyezve | Szöveges ajtócsengő tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Szöveges riasztás engedélyezve | Szöveges riasztás tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Vízáramlás csendesítés tiltás engedélyezve | Vízarámlás csendesítés tiltás tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Kezelői zümmer sziréna követő | Nem sziréna követő |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Kereszt zóna engedélyezve | Kereszt zóna tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Kijárat kiéleltetés újraindítás engedélyezve | Újraindítás tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 AC hiba hangjelzés engedélyezve | AC hiba hangjelzés tiltva |

Kezelői zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!

| Gyári érték | Opció | BE |
|-------------|--------------------------|--|
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (1-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (2-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (3-as hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (4-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (5-ös hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (6-os hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (7-es hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |
| 00 | <input type="checkbox"/> | Billentyűzet (8-as hely) Zóna (érvényes bevitel 01-64) |

Zóna hurokidő beállítások**[030] Gyors/normál válasz idejű hurok kijelölés**

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Zóna 1 Gyors válaszidejű | Zóna 1 normál válaszidejű |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Zóna 2 Gyors válaszidejű | Zóna 2 normál válaszidejű |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Zóna 3 Gyors válaszidejű | Zóna 3 normál válaszidejű |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Zóna 4 Gyors válaszidejű | Zóna 4 normál válaszidejű |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Zóna 5 Gyors válaszidejű | Zóna 5 normál válaszidejű |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Zóna 6 Gyors válaszidejű | Zóna 6 normál válaszidejű |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Zóna 7 Gyors válaszidejű | Zóna 7 normál válaszidejű |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Zóna 8 Gyors válaszidejű | Zóna 8 normál válaszidejű |

4. fejezet: Bővített rendszer programozás

Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

| Jellemző: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------|
| BE | Hangos | Folyamatos | Ajtócsengő | Kiiktatható | Kényszerített | Riasztás számláló | Átviteli késleltetés | Vez.nélküli | Kereszt-zóna |
| Zónatípusa | Csendes | Szaggatott | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| 00 Nincs használva | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 01 Késleltetett 1 | I | I | I | I | N | I | N | N | N |
| 02 Késleltetett 2 | I | I | I | I | N | I | N | N | N |
| 03 Azonnali | I | I | I | I | N | I | N | N | N |
| 04 Követő | I | I | N | I | N | I | N | N | N |
| 05 Követő Otthoni / Távozó | I | I | N | I | I | I | N | N | N |
| 06 Késleltetett Otthoni / Távozó | I | I | N | I | I | I | N | N | N |
| 07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.) | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 08 Normál 24 órás Tűz (Vez.) | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 09 24 órás felügyelt | N | I | N | N | I | N | N | N | N |
| 10 24 órás felügyelt csipogó | N | I | N | I | N | N | N | N | N |
| 11 24 órás betörés | I | I | N | I | N | N | N | N | N |
| 12 24 órás holdup | N | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 13 24 órás gáz | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 14 24 órás hó | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15 24 órás orvos | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 16 24 órás pánik | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 17 24 órás vészhelyzet | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 18 24 órás sprinkler | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 19 24 órás víz | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 20 24 órás hűtő | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 21 24 órás állandó tamper | I | I | N | N | N | N | N | N | N |
| 22 Impulzusos kulcsos kapcs. | N | N | N | N | I | N | N | N | N |
| 23 Kétállású kulcsos kapcsoló | N | N | N | N | I | N | N | N | N |
| 24 LINKS válasz (GSM 1000) | N | N | N | N | I | N | N | N | N |
| 25 Követő késleltetett | I | I | N | I | N | I | N | N | N |
| 26 24 órás nem riasztó | N | N | N | N | I | N | N | N | N |
| 27 Késleltetett 24 órás vízáramlás | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 28 Azonnali 24 órás vízáramlás | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 29 Auto ellenőrzött tűz | I | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 30 Felügyelt tűz | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 31 Nappali zóna | I | I | N | I | I | I | N | N | N |
| 87 Késl. 24 ó.Tűz (vez.nélk.) | I | N | N | N | N | N | N | I | N |
| 88 24 ó.Tűz (vezeték nélküli) | I | N | N | N | N | N | N | I | N |

| Szakasz | Zóna | Zónatípus* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [101] | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [102] | 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [103] | 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [104] | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [105] | 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [106] | 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [107] | 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [108] | 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [109] | 9 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [110] | 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [111] | 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [112] | 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [113] | 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [114] | 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [115] | 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [116] | 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [117] | 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [118] | 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Szakasz | Zóna | Zónatípus* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [119] | 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [120] | 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [121] | 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [122] | 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [123] | 23 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [124] | 24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [125] | 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [126] | 26 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [127] | 27 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [128] | 28 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [129] | 29 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [130] | 30 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [131] | 31 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [132] | 32 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [133] | 33 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [134] | 34 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [135] | 35 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [136] | 36 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [137] | 37 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [138] | 38 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [139] | 39 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [140] | 40 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [141] | 41 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [142] | 42 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [143] | 43 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [144] | 44 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [145] | 45 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [146] | 46 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [147] | 47 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [148] | 48 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [149] | 49 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [150] | 50 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [151] | 51 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [152] | 52 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [153] | 53 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [154] | 54 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [155] | 55 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [156] | 56 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [157] | 57 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [158] | 58 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [159] | 59 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [160] | 60 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [161] | 61 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [162] | 62 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [163] | 63 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [164] | 64 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Ezen mezők alapja a [001] – [004] szakasz

Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Rendszer időzítők:

- [165] **Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra**
Gyári érték:007 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-015-ig
- [166] **Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál)**
Gyári érték:040 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [167] **T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra**
Gyári érték:020 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc.
- [170] **PGM kimenet időzítés**
Gyári érték:005 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [175] **Automatikus élesítés elhalasztási időzítő**
Gyári érték:000 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc
- [176] **Keresztzőna azonosító időzítése**
Gyári érték:060 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc
- [177] **Vízáramlás késleltetés időzítése**
Gyári érték:000 [_ I _ I _] Érvényes beírás 000-090 másodperc
- [178] **Riasztás hangjelzés ideje a szöveges riasztáshoz**
Gyári érték:015 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc

Automatikus élesítés programozása

Írjon be 4 digítet (óra; perc) minden napra, a rendszer automatikus élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.
Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

| Szekció | Partíció | Nap | Időpont | Szekció | Partíció | Nap | Időpont |
|---------|----------|-----------|---------------------|---------|----------|-----------|---------------------|
| [181] | 1 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] | [185] | 5 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] |
| | | hétfő | [_ I _] [_ I _] | | | hétfő | [_ I _] [_ I _] |
| | | kedd | [_ I _] [_ I _] | | | kedd | [_ I _] [_ I _] |
| | | szerda | [_ I _] [_ I _] | | | szerda | [_ I _] [_ I _] |
| | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] | | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] |
| | | péntek | [_ I _] [_ I _] | | | péntek | [_ I _] [_ I _] |
| | | szombat | [_ I _] [_ I _] | | | szombat | [_ I _] [_ I _] |
| [182] | 2 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] | [186] | 6 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] |
| | | hétfő | [_ I _] [_ I _] | | | hétfő | [_ I _] [_ I _] |
| | | kedd | [_ I _] [_ I _] | | | kedd | [_ I _] [_ I _] |
| | | szerda | [_ I _] [_ I _] | | | szerda | [_ I _] [_ I _] |
| | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] | | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] |
| | | péntek | [_ I _] [_ I _] | | | péntek | [_ I _] [_ I _] |
| | | szombat | [_ I _] [_ I _] | | | szombat | [_ I _] [_ I _] |
| [183] | 3 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] | [187] | 7 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] |
| | | hétfő | [_ I _] [_ I _] | | | hétfő | [_ I _] [_ I _] |
| | | kedd | [_ I _] [_ I _] | | | kedd | [_ I _] [_ I _] |
| | | szerda | [_ I _] [_ I _] | | | szerda | [_ I _] [_ I _] |
| | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] | | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] |
| | | péntek | [_ I _] [_ I _] | | | péntek | [_ I _] [_ I _] |
| | | szombat | [_ I _] [_ I _] | | | szombat | [_ I _] [_ I _] |
| [184] | 4 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] | [188] | 8 | vasárnap | [_ I _] [_ I _] |
| | | hétfő | [_ I _] [_ I _] | | | hétfő | [_ I _] [_ I _] |
| | | kedd | [_ I _] [_ I _] | | | kedd | [_ I _] [_ I _] |
| | | szerda | [_ I _] [_ I _] | | | szerda | [_ I _] [_ I _] |
| | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] | | | csütörtök | [_ I _] [_ I _] |
| | | péntek | [_ I _] [_ I _] | | | péntek | [_ I _] [_ I _] |
| | | szombat | [_ I _] [_ I _] | | | szombat | [_ I _] [_ I _] |

[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése (összes partícióra)

Gyári érték:001 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs előriasztás

Nincs mozgás élesítés időzítők programozása**[191] Partíció 1** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve**[192] Partíció 2** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve**[193] Partíció 3** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve**[194] Partíció 4** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve**[195] Partíció 5** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve**[196] Partíció 6** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve**[197] Partíció 7** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve**[198] Partíció 8** [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc, 000 nincs figyelve

Gyári érték:000 , az összes partícióra

[199] Automataélesítés előriasztás

Gyári érték:005 [_ I _ I _] Érvényes beírás 001-255 másodperc

5. fejezet: Partíció és zónaprogramozás

[201] Partíció kiválasztási maszk

A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerbe.

Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges!

| Gyári | | Opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 | Partíció 1 engedélyezve | Nem tiltható |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 | Partíció 2 engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 | Partíció 3 engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 | Partíció 4 engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 | Partíció 5 engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 | Partíció 6 engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 | Partíció 7 engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 | Partíció 8 engedélyezve | Tiltva |

Zónák partícióhoz rendelése:

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

| Szekció | Partíció | Zóna: | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [202] | 1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [203] | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [204] | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [205] | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [206] | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [207] | 1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [208] | 1 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [209] | 1 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [210] | 2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [211] | 2 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [212] | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [213] | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [214] | 2 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [215] | 2 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [216] | 2 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [217] | 2 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Szekció | Partíció | Zóna: | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [218] | 3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [219] | 3 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [220] | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [221] | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [222] | 3 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [223] | 3 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [224] | 3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [225] | 3 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [226] | 4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [227] | 4 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [228] | 4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [229] | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [230] | 4 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [231] | 4 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [232] | 4 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [233] | 4 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [234] | 5 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [235] | 5 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [236] | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [237] | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [238] | 5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [239] | 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [240] | 5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [241] | 5 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Szekció | Partíció | Zóna: | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [242] | 6 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [243] | 6 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [244] | 6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [245] | 6 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [246] | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [247] | 6 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [248] | 6 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [249] | 6 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [250] | 7 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [251] | 7 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [252] | 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [253] | 7 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [254] | 7 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [255] | 7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [256] | 7 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [257] | 7 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [258] | 8 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [259] | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [260] | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [261] | 8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [262] | 8 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [263] | 8 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [264] | 8 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [265] | 8 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Riasztás visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna**Szekció**

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [324] | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 9 | Zóna 10 | Zóna 11 | Zóna 12 | Zóna 13 | Zóna 14 | Zóna 15 | Zóna 16 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [325] | Zóna 17 | Zóna 18 | Zóna 19 | Zóna 20 | Zóna 21 | Zóna 22 | Zóna 23 | Zóna 24 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 25 | Zóna 26 | Zóna 27 | Zóna 28 | Zóna 29 | Zóna 30 | Zóna 31 | Zóna 32 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [326] | Zóna 33 | Zóna 34 | Zóna 35 | Zóna 36 | Zóna 37 | Zóna 38 | Zóna 39 | Zóna 40 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 41 | Zóna 42 | Zóna 43 | Zóna 44 | Zóna 45 | Zóna 46 | Zóna 47 | Zóna 48 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [327] | Zóna 49 | Zóna 50 | Zóna 51 | Zóna 52 | Zóna 53 | Zóna 54 | Zóna 55 | Zóna 56 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 57 | Zóna 58 | Zóna 59 | Zóna 60 | Zóna 61 | Zóna 62 | Zóna 63 | Zóna 64 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[328] Egyéb riasztási üzenetkódok

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. Kényszerített riasztás | <input type="checkbox"/> | 5. Zónabővítő Felügyelet Visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> | 2. Riasztás utáni nyitás | <input type="checkbox"/> | 6. Zóna Keresztezés Rendőrségi Kód Riasztás |
| <input type="checkbox"/> | 3. Nem régi zárás | <input type="checkbox"/> | 7. Betörés nem ellenőrizve |
| <input type="checkbox"/> | 4. Zónabővítő Felügyelet Riasztás | <input type="checkbox"/> | 8. Riasztás törölve |

[329] Riasztások és visszaállások prioritása

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. Billentyűzet Tűz riasztás | <input type="checkbox"/> | 5. Billentyűzet Tűz visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> | 2. Bill. Segélykérés riasztás | <input type="checkbox"/> | 6. Billentyűzet Segélykérés visszaáll. |
| <input type="checkbox"/> | 3. Bill. Pánik riasztás | <input type="checkbox"/> | 7. Billentyűzet Pánik visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> | 4. Kiegészítő bemenet riasztás | <input type="checkbox"/> | 8. Kiegészítő bemenet visszaállítás |

Tamper üzenetkódok, 1-64 zóna**Szekció**

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [330] | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 9 | Zóna 10 | Zóna 11 | Zóna 12 | Zóna 13 | Zóna 14 | Zóna 15 | Zóna 16 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [331] | Zóna 17 | Zóna 18 | Zóna 19 | Zóna 20 | Zóna 21 | Zóna 22 | Zóna 23 | Zóna 24 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 25 | Zóna 26 | Zóna 27 | Zóna 28 | Zóna 29 | Zóna 30 | Zóna 31 | Zóna 32 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [332] | Zóna 33 | Zóna 34 | Zóna 35 | Zóna 36 | Zóna 37 | Zóna 38 | Zóna 39 | Zóna 40 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 41 | Zóna 42 | Zóna 43 | Zóna 44 | Zóna 45 | Zóna 46 | Zóna 47 | Zóna 48 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [333] | Zóna 49 | Zóna 50 | Zóna 51 | Zóna 52 | Zóna 53 | Zóna 54 | Zóna 55 | Zóna 56 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 57 | Zóna 58 | Zóna 59 | Zóna 60 | Zóna 61 | Zóna 62 | Zóna 63 | Zóna 64 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tamper visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna**Szekció**

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [334] | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 9 | Zóna 10 | Zóna 11 | Zóna 12 | Zóna 13 | Zóna 14 | Zóna 15 | Zóna 16 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [335] | Zóna 17 | Zóna 18 | Zóna 19 | Zóna 20 | Zóna 21 | Zóna 22 | Zóna 23 | Zóna 24 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 25 | Zóna 26 | Zóna 27 | Zóna 28 | Zóna 29 | Zóna 30 | Zóna 31 | Zóna 32 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [336] | Zóna 33 | Zóna 34 | Zóna 35 | Zóna 36 | Zóna 37 | Zóna 38 | Zóna 39 | Zóna 40 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 41 | Zóna 42 | Zóna 43 | Zóna 44 | Zóna 45 | Zóna 46 | Zóna 47 | Zóna 48 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [337] | Zóna 49 | Zóna 50 | Zóna 51 | Zóna 52 | Zóna 53 | Zóna 54 | Zóna 55 | Zóna 56 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 57 | Zóna 58 | Zóna 59 | Zóna 60 | Zóna 61 | Zóna 62 | Zóna 63 | Zóna 64 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[338] Egyéb tamper üzenetkódok

1. Általános rendszer tamper
 2. Általános rendszer tamper visszaállítás
 3. Billentyűzet kizárása

Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-32 hozzáférési kód**Szekció**

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [339] | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 9 | Zóna 10 | Zóna 11 | Zóna 12 | Zóna 13 | Zóna 14 | Zóna 15 | Zóna 16 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [340] | Zóna 17 | Zóna 18 | Zóna 19 | Zóna 20 | Zóna 21 | Zóna 22 | Zóna 23 | Zóna 24 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 25 | Zóna 26 | Zóna 27 | Zóna 28 | Zóna 29 | Zóna 30 | Zóna 31 | Zóna 32 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

- Zárás a 33. Kényszerített kóddal Zárás a 42. Felügyelői kóddal
 Zárás a 34. Kényszerített kóddal Részleges zárás
 Zárás a 40. Mester kóddal Különleges zárás
 Zárás a 41. Felügyelői kóddal Késői zárás
 Kilépési hiba /Az eredeti leírásból kimaradt/

Nyitás (hatástalanítás) üzenetkódok, 1-16 hozzáférési kód**Szekció**

| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [342] | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 | Zóna 6 | Zóna 7 | Zóna 8 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 9 | Zóna 10 | Zóna 11 | Zóna 12 | Zóna 13 | Zóna 14 | Zóna 15 | Zóna 16 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [343] | Zóna 17 | Zóna 18 | Zóna 19 | Zóna 20 | Zóna 21 | Zóna 22 | Zóna 23 | Zóna 24 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Zóna 25 | Zóna 26 | Zóna 27 | Zóna 28 | Zóna 29 | Zóna 30 | Zóna 31 | Zóna 32 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

1. Nyitás a 33. Kényszerített kóddal
 2. Nyitás a 34. Kényszerített kóddal
 3. Nyitás a 40. Mester kóddal
 4. Nyitás a 41. Felügyelői kóddal

5. Nyitás a 42. Felügyelői kóddal
 6. Automatikus élesítés törlése
 7. Különleges nyitás

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

1. Akkumulátor hiba riasztás
 2. AC üzemzavar riasztás
 3. Sziréna áramkör hiba riasztás
 4. Tűzzóna hiba riasztás

5. Segéd tápegység hiba riasztás
 6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)
 7. Általános Rendszer Hiba
 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

1. Akkumulátor hiba visszaállítás
 2. AC üzemzavar visszaállítás
 3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás
 4. Tűzzóna hiba visszaállítás

5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
 6. TLM hiba kód visszaállítás
 7. Általános Rendszer Hiba visszaállítás
 8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

- 1.1. Tel.szám FTC visszaállási hiba kód
 2.2. Tel.szám FTC visszaállási hiba kód
 3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód
 4. DLS kapcsolódás BE
 5. DLS kapcsolódás KI

6. Általános zóna hiba riasztás
 7. Általános zóna hiba visszaállítás
 8. Rendellenesség Kód
 9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
 10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll
 11. Programozói módból kilépés
 12. Programozói módba belépés

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

1. Séta teszt vége kód
 2. Séta teszt kód
 3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén
 4. Periodikus teszt átviteli kód
 5. Rendszer teszt kód
 6. LINKS1000 / GSM1000 Teszt átviteli kód

*A LINKS teszt helyére írjon „00”-t

ha az nem használt.

[349] PC5700 Karbantartási jelentési kódok

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | PC5700 Föld hiba |
| <input type="checkbox"/> | PC5700 Föld hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> | PC5700 TLM vonal 1 hiba |
| <input type="checkbox"/> | PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás |
| <input type="checkbox"/> | PC5700 TLM vonal 2 hiba |
| <input type="checkbox"/> | PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás |

[350] Kommunikátor formátum – opciók

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

Gyári érték

02 1. telefonszám

02 2. telefonszám

01 20BPS, 1400Hz handshake **03** DTMF CONTACT ID **05** Személyhívó, Pager **07** 10BPS, 1400Hz handshake
02 20BPS, 2300Hz handshake **04** SIA FSK **06** Residential **08** 10BPS, 2300Hz handshake

Hívásirány opciók:**Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:**

| Szekció | Partíció | Opció | 1. Tel szám | 2. Tel.szám | 1. Tel szám GSM1000 | 2. Tel.szám GSM1000 | Kiegészítő kommunikátor |
|---------|----------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Gyári | BE | KI | KI | KI | BE |
| [351] | 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [352] | 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [353] | 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [354] | 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [355] | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [356] | 6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [357] | 7 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [358] | 8 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tamper / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:

| Szekció | Partíció | Opció | 1. Tel szám | 2. Tel.szám | 1. Tel szám GSM1000 | 2. Tel.szám GSM1000 | Kiegészítő kommunikátor |
|---------|----------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | Gyári | BE | KI | KI | KI | BE |
| [359] | 1 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [360] | 2 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [361] | 3 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [362] | 4 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [363] | 5 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [364] | 6 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [365] | 7 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [366] | 8 | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok

| Szekció | Partíció | Opció | 1. Tel szám | 2. Tel.szám | 1. Tel szám GSM1000 | 2. Tel.szám GSM1000 | Kiegészítő kommunikátor |
|---------|----------|-------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Gyári | BE | KI | KI | KI | BE |
| [367] | 1 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [368] | 2 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [369] | 3 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [370] | 4 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [371] | 5 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [372] | 6 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [373] | 7 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| [374] | 8 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Rendszer karbantartás kommunikátor hívásirányok

| Szekció | Partíció | Opció | 1. Tel szám | 2. Tel.szám | 1. Tel szám GSM1000 | 2. Tel.szám GSM1000 | Kiegészítő kommunikátor |
|---------|----------|-------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Gyári | BE | KI | KI | KI | BE |
| [375] | 1 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok

| Szekció | Partíció | Opció1. | Tel szám | 2.Tel.szám | 1.Tel szám GSM1000 | 2.Tel.szám GSM1000 | Kiegészítő kommunikátor |
|---------|----------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Gyári | BE | KI | KI | KI | BE |
| [376] | 1 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

[377] Kommunikációs változók

Gyári

| | | | |
|-----|----------------------|---|---------------------------------|
| 003 | <input type="text"/> | Riasztás számláló (riasztás / visszaállás) | (001-014 átvitel, 000 = tiltva) |
| 003 | <input type="text"/> | Riasztás számláló (tamper / visszaállás) | (001-014 átvitel, 000 = tiltva) |
| 003 | <input type="text"/> | Riasztás számláló (karbantás / visszaállás) | (001-014 átvitel, 000 = tiltva) |
| 000 | <input type="text"/> | Átviteli késleltetés | (001-255 másodperc) |
| 030 | <input type="text"/> | AC hiba kommunikáció késleltetés | (001-255 perc) |
| 003 | <input type="text"/> | TLM hiba késleltetés | (003-255) |
| 030 | <input type="text"/> | Teszt átvitel időköz (vezetékes) | (001-255 perc / nap*) |
| 030 | <input type="text"/> | Teszt átvitel időköz (LINKS / GSM) | (001-255 nap) |
| 007 | <input type="text"/> | Zóna alacsony telepfesz. átviteli késleltetés | (000-255 nap) |
| 030 | <input type="text"/> | Rendellenesség átviteli ciklus | (000-255 nap / óra) |
| 000 | <input type="text"/> | Kommunikáció törlési időablak | (000-255 perc) |

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

Adásidőzítés nem működik DOWNLOOK üzemmódban.

* Függs a [702] opció 3-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja

Gyári érték

9999 (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:**[380] Első kommunikációs opciók kód**

| Gyári | opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Kommunikáció engedélyezve | Kommunikáció tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Visszaállítás sziréna kikapcs. idő után | Visszaállítás zónát követi |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Impulzus tárcsázás | DTMF tárcsázás |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Kapcsolás impulzus tárcsázásra 5. nél | Csak DTMF-el hív |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 3.telefonszám engedélyezve | 3.telefonszám tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Felváltva tárcsáz (1.és 3. között) | 1.szám után, 3. Szám hívása |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 GSM hívás földi vonalként | GSM tartaléka a földvonalnak |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Rendell. követi a zónaaktivitást (órák) | Rendell. Élesítést követi (napok) |

[381] Második kommunikációs opciók kód

| Gyári | opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|------------------------------------|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál | Nincs engedélyezve |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál | Nincs engedélyezve |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Az SIA programozott üzenetkódot küld | Az SIA automatikus üzenet kód |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Zárás megerősítés engedélyezett | Zárás megerősít tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 5 Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás Eng. (PC5936) | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Telefonszám 2 Behallgatás Eng. (PC5936) | Tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 7 Contact ID programozott üzenetkódok | Contact ID automatikus üzenetkódok |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Lokális üzemmód enged | Tiltva |

[382] Harmadik kommunikációs opciók kód

| Gyári | opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|---|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Contact ID. Részleges zárás azonosító 5 | Contact ID. Részleges zárás azonosító 4 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Riasztási kommunikáció eng. Séta teszt alatt | Tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 Kommunikáció törölve üzenet engedélyezve | Tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve | Hívásvárakoztatás törlés tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 T-Link modul engedélyezve | T-Link modul tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 AC hiba átvitel késleltetése órákban | AC hiba átviteli késleltetése percekben |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[390] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Első telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[391] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Második telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[392] LINKS1000 / GSM1000 kezdő jelszakasz (Harmadik telefonszám)

Gyári FFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[393] LINKS/GSM speciális jelszakasz (Az összes telefonszám)

Gyári FFFFFFFF (A nem használt digitek hexadecimális F-ek)

[*] tárcsázása: [*][2][*]

[#] tárcsázása: [*][3][*]

8. fejezet PGM kimenetek

PGM kimenet attribútumok

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve. A PGM opciók a [009][010]és a [011] szakaszban adhatók meg.

PGM attribútumok gyári beállítás a (i = attribútum BEkapcsolva; n = attribútum Kikapcsolva);

| Attribútum: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| BE Kimen.enged | Nem használt | Nem használt | Nem invertált | Időzítő Követés | Kód szükséges |
| KI Kimen.tiltva | - | - | Invertált | BE / KI | Nem szüaks.kód |
| PGM opció | | | | | |
| [01] Betörés / Tűz sziréna | | | I | | |
| [03] Érzékelő újra indítás | | | I | | N |
| [05] Élesített állapot | | | I | | |
| [06] Élesítésre kész | | | I | | |
| [07] Billentyűzet hangjelzőjét követő | | | I | | |
| [08] Kisegítő impulzus | | | I | | |
| [09] Külön táblázatban | | | | | |
| [10] Külön táblázatban | | | | | |
| [11] Rendszer tamper | | | I | | |
| [12] TLM és Riasztás | | | I | | |
| [13] Kissoff | | | I | | |
| [14] Indító föld impulzus | | | I | | |
| [15] Távoli működtetés | | | I | | |
| [16] LINKS 1000 támogatás | | | I | | |
| [17] Away élesítés | | | I | | |
| [18] Stay élesítés | | | I | | |
| [19] Parancs kimenet 1 | | | I | I | I |
| [20] Parancs kimenet 2 | | | I | I | N |
| [21] Parancs kimenet 3 | | | I | I | N |
| [22] Parancs kimenet 4 | | | I | I | N |
| [23] Csendes 24 órás (CSAK PGM2) | | | I | | |
| [24] Hangos 24 órás (CSAK PGM2) | | | I | | |
| [25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna | | | I | | |

| Attribútum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------|---------------------|
| PGM opció | Szerviz | | TLM | | Zóna | Zóna | Zóna akku | Idő el- vesztése |
| BE | Szükség | AC hiba | Hiba | FTC | Hiba | Rong / tamper | hiba | vesztése |
| KI | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva |
| [09] Rendszer hiba | I | I | I | I | I | I | I | I |
| PGM opció | Betörés | Tűz | Pánik | Orvos | Felügy. | Elsőbbség | Feltart. | Időzítés |
| BE | Esemény | Esemény | Esemény | Esemény | Esemény | esemény | Esemény | követése* |
| KI | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Tiltva | Kapcsolt |
| [10] Rendszer esemény | I | I | I | I | I | I | I | N |

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

| Szekció | PGM# | Típus | Partíció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|------|-------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PC5020 | | | | | | | | | | | |
| [501] | 1 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [502] | 2 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5208/PC5020* | | | | | | | | | | | |
| [503]* | 3 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [504]* | 4 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5208 | | | | | | | | | | | |
| [505] | 5 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [506] | 6 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [507] | 7 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [508] | 8 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [509] | 9 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [510] | 10 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

* ha használják a bővítő és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyezően fognak működni

PC5204

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [511] | 11 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [512] | 12 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [513] | 13 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [514] | 14 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PGM kimenet partícióhoz rendelése

| Szekció | PGM# | Típus | Partíció | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|------|-------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PC5020 | | | | | | | | | | | |
| [551] | 1 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [552] | 2 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5208/PC5020* | | | | | | | | | | | |
| [553]* | 3 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [554]* | 4 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5208 | | | | | | | | | | | |
| [555] | 5 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [556] | 6 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [557] | 7 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [558] | 8 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [559] | 9 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [560] | 10 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| PC5204 | | | | | | | | | | | |
| [561] | 11 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [562] | 12 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [563] | 13 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [564] | 14 | () | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9. fejezet: Nemzetközi beállítások**[700] Óra állítás**Gyári: 60 (érvényes bevitel:01-99 másodperc)**[701] Első nemzetközi opciós kód**

| Gyári | opció | BE | KI | |
|-------|--------------------------|----|---|--|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 | 50Hz AC | 60Hz AC 2.2 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 | Időalap belső kristály | Időalap az AC hálózat 5.25 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 | AC / DC élesítés gátlás engedélyezve | AC / DC élesítés gátlás tiltva 5.15 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 | Rsz .tamper esetén ü.helyezői újraind. kell | Rsz .tamper esetén visszaállást követ 5.21 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 | 6 számjegyű hozzáférési kód | 4 számjegyű hozzáférési kód 4.1 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 | Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve | Foglalt vonalhang azonosítás tiltva 5.4 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 | Nagy áramú akkumulátor töltés | Normál akkumulátor töltés 2.2 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 | Későbbi felhasználásra | |

[702] Második nemzetközi opciós kód

| Gyári | opció | BE | KI | |
|-------|--------------------------|----|--|--|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 | Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67 | Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60 5.4 |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 | Erőltetett tárcsázás engedélyezve | Erőltetett tárcsázás tiltva 5.4 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 | Vez. vonal teszt átvitel percben | Vez. vonal teszt átvitel napban* 5.11 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 | 1600 Hz Handshake | Normál handshake 5.7 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 | Azonosító (ID) hang engedélyezve | Azonosító (ID) hang tiltva 5.4 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 | 2100 Hz Azonosító hang | 1300 Hz azonosító hang 5.4 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 | DLS ablak 1 órára engedélyezve | DLS ablak 6 órán át engedélyezve 5.9 |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 | Szirenajelzés FTC esetén ha éles | FTC hiba csak éles állapotban 5.4 |

*GSM 1000 teszt átvitel csak napi elküldésre programozható.

[703] Késletetés a hívási (tárcsázási) kísérletek közöttGyári: 003 (Értéke: 000-255 másodperc)

10 fejezet: Modul programozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5400 üzembe helyezői kézikönyvben.

[802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Üzembe helyezése és programozása a PC59XX üzembe helyezői kézikönyvben.

[803] Alternatív kommunikáció programozása

Üzembe helyezése és programozása a LINKS2x50 üzembe helyezői kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5132 üzembe helyezői kézikönyvben.

[805] PC5100 Címző modul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5100 üzembe helyezői kézikönyvben.

[806] PC5108L videó-bővítőmodul programozása

Üzembe helyezése és programozása a PC5108L üzembe helyezői kézikönyvben.

[851] T-Link programozása

Üzembe helyezése és programozása a T-Link üzembe helyezői kézikönyvben.

Megjegyzés: a T-Linket engedélyezni kell [382]- es szekcióban

11. fejezet: Speciális üzembe helyezői funkciók

[901] Üzembe helyezői séta teszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modul felügyelet újraindítása

[903] Modul felügyelet kijelzés

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 üzembe helyezői kézikönyvben

- Adó / modul választás (zóna 01-32).
- [#] kilép.

| Elhelyezés | LED billentyűzet | LCD billentyűzet | Csengő / Csipogó |
|------------|------------------|----------------------|------------------|
| jó | 1. fény világít | „GOOD” („JÓ”) | egy hangjelzés |
| megfelelő | 2. fény világít | „FAIR” („MEGFELELŐ”) | kettő hangjelzés |
| rossz | 3. fény világít | „BAD” („ROSSZ”) | három hangjelzés |

[906] Helyi teszt download távvezérelt indításhoz

Ha el szeretné indítani a download távvezérelt indítás tesztet lépjen be ebbe a szekcióba. A teszt küldéséhez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

- [1] 1. Telefonszám
- [2] 2. Telefonszám
- [3] 1. Telefonszám (GSM1000)
- [4] 2. Telefonszám (GSM1000)

[990] Üzembe helyező kizárása engedélyezve

[991] Üzembe helyező kizárása tiltva

[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása

[995] Escort 5580 gyári alapértékének visszaállítása

[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása

[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása

[998] PC5936 gyári alapértékeinek visszaállítása

[999] PC5020 gyári alapértékeinek visszaállítása

„A” Fűggelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

LCD 5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomvatartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.
- A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
 - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
 [1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
 [6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz
 - A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
 - Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.
- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt.
- Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[001] - [064] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

Jegyezze be a zónacímkéket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Gyári opciók BE

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------|--|--|
| BE | [] 1 | Pánik gomb kijelzés bekapcsolva | Pánik gomb kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 2 | Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva | Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 3 | Üzemzavar kijelzés bekapcsolva | Üzemzavar kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 4 | Riasztási memória kijelzés bekapcsolva | Riasztási memória kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 5 | Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Ajtócsengő ellenőrzés kikapcsolva |
| BE | [] 6 | Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva | Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 7 | Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva | Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 8 | Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva |

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Gyári opciók BE

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------|--|--|
| KI | [] 1 | Üzembe helyezői prog. kijelzés bekapcsolva | Üzembe helyezői prog. kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 2 | Otthoni élesítés kijelzés bekapcsolva | Otthoni élesítés kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 3 | Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva | Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva |
| BE | [] 4 | Követő élesítés kijelzés bekapcsolva | Követő élesítés kijelzés kikapcsolva |
| KI | [] 5 | Gyors távozás bekapcsolva | Gyors távozás kikapcsolva |
| BE | [] 6 | Eseménytár megtekintésének bekapcsolva | Eseménytár megtekintésének kikapcsolva |
| KI | [] 7 | Későbbi felhasználás | |
| KI | [] 8 | Zene bemenet bekapcsolva | Zene bemenet kikapcsolva |

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva | Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva | Idő és dátum kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs. | Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva | Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva | Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva |

[073] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű funkciók

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 [F] Tűz gomb engedélyezve | [F] Tűz gomb tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve | [A] Segélykérő gomb tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 [P] Pánik gomb engedélyezve | [P] Pánik gomb tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[075] Negyedik felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs. | Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Hibás kódbeírásnál az utolsó kód jelzése | Az utolsó kód jelzése tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Sétateszt kijelzés engedélyezve | Sétateszt kijelzés tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[076] Billentyűzet opciók

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt | "X"jelzés programozás alatt |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 Helyi óra kijelzés engedélyezve | Helyi óra kijelzés tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Helyi óra 24 órás kijelzés | Helyi óra AM/PM kijelzés |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Auto.riasztás mem. léptetésének eng. | Auto.riasztás mem. léptetésének tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Hőmérséklet kijelzése engedélyezve* | Hőmérséklet kijelzése tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve | Kiiktatási opciók kijelzése tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Nyitott zónák automata léptetése | Nem lépteti a nyitott zónákat |

* Ez az opció csak LCD5500Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzettel működik.

[077] Negyedik felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|---|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva* | Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva* | Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Üzemi mód kijelzés bekapcsolva* | Üzemi mód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Thermosztát mód kijelzés bekapcsolva* | Thermosztát mód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva* | Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva* | Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[998] Globális Címkézés

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt a kilépéshez.

[999] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása**LCD 5500Z v2.X vagy alacsonyabb verziószámú billentyűzetek:**

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása /LCD 5500Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzet esetén, ha a verziószám mellett a TQCR vagy a L1 felirat olvasható/

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomvatartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései a alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [*] billentyűt. Űsse be a programozni kívánt szakasz két karakteres számát.

Programozható Címkék

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

- Lépjen be programozói módba. Űsse be a programozni kívánt címke számát.
- A (<>) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.
 - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:
[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9, 0 [0] - szóköz
 - A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (<>) billentyűket a továbblapozáshoz.
 - Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.
- A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt.
- Folytassa a 2.lépéstől, míg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[01] - [32] Zóna címkék (14 karakter)

Gyári: „Zone 1”-„Zona32”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[33] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[34] 1. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "System"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[35] 2. partíció címke (14 karakter)

Gyári: "Partition 2"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[40] - [49] [*] [7] Parancs kimenet opció címkék (14 karakter)

Part.1 Part.2

[40] [41] Gyári: "Command_O/P_1"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[44] [45] Gyári: "Command_O/P_2"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[46] [47] Gyári: "Command_O/P_3"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[48] [49] Gyári: "Command_O/P_4"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[51] Sikertelen Élesítés Üzenet (14 karakter)

Gyári: "System Has Failed to Arm"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[52] Riasztás Élesítés alatt Üzenet (14 karakter)

Gyári: "Alarm Occurred While Armed <>"

[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _]

[60] Első felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Pánik gomb kijelzés bekapcsolva | Pánik gomb kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva | Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 Üzemzavar kijelzés bekapcsolva | Üzemzavar kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Riasztási memória kijelzés bekapcsolva | Riasztási memória kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 5 Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Ajtócsengő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 6 Hozzáférési kód kijelzés bekapcsolva | Hozzáférési kód kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 7 Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva | Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 8 Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva |

[61] Második felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|---|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Üz.helyezői prog.zás kijelzés bekapcsolva | Üz.helyezői prog.zás kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 Stay élesítés kijelzés bekapcsolva | Stay élesítés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva | Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Követő élesítés kijelzés bekapcsolva | Követő élesítés kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva | Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 6 Esemény tároló megtekintés kij. bekapcs. | Esemény tároló megtekintés kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Zene bemenet bekapcsolva | Zene bemenet kikapcsolva |

[62] Harmadik felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva | Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 Idő és dátum kijelzés bekapcsolva | Idő és dátum kijelzés bekapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 Auto. élesítés ellenőrzés kijelz. bekapcsolva | Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva | Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 5 Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva | Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 6 Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 7 Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 8 Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva | Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva |

[63] Letöltött Üzenet Kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000=üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[64] Billentyű funkciók

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 [F] Tűz gomb engedélyezve | [F] Tűz gomb tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 [A] Segélykérő gomb engedélyezve | [A] Segélykérő gomb tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 [P] Pánik gomb engedélyezve | [P] Pánik gomb tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[65] Negyedik felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Felhaszn.által indított hívás kij. bekapcsolva | Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Későbbi felhasználásra | |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Parancs kimenet 1 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 1 kijelzés kikapcsolva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 5 Parancs kimenet 2 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 2 kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Parancs kimenet 3 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 3 kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Parancs kimenet 4 kijelzés bekapcsolva | Parancs kimenet 4 kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[66] Billentyűzet opciók

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|--|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Hoz.fér.kód kijelz.progr.alatt | "X"jelzés programozás alatt |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 Helyi óra kijelzés engedélyezve | Helyi óra kijelzés tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Helyi óra 24 órás kijelzés | Helyi óra AM/PM kijelzés |
| BE | <input type="checkbox"/> | 4 Auto riasztás mem kijelzés léptetés enged. | Auto riasztás mem kijelzés léptetés tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Hőmérséklet kijelzés engedélyezve | Hőmérséklet kijelzés tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Kiiktatási opciók kijelzése bekapcsolva | Kiiktatási opciók kijelzése kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[67] Negyedik felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|---|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Thermostát kontroll kijelzés bekapcsolva | Thermostát kontroll kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva | Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Üzemi mód kijelzés bekapcsolva | Üzemi mód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Thermostát mód kijelzés bekapcsolva | Thermostát mód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva | Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva | Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[68] Negyedik felhasználói kijelző maszk

| Gyári | opciók | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|---------------------------------------|
| KI | <input type="checkbox"/> | 1 Kimeneti üzemmód kijelzés bekapcsolva | Kimeneti üzemmód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 2 Nappali üzemmód kijelzés bekapcsolva | Nappali üzemmód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Távozó üzemmód kijelzés bekapcsolva | Távozó üzemmód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Éjszakai üzemmód kijelzés bekapcsolva | Éjszakai üzemmód kijelzés kikapcsolva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[97] Szoftver verzió megmutatása**[98] Globális Címkézés**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az üzembe helyezői programozásba, majd lépjen be a [98] szakaszba a már programozott billentyűzeten.
A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
3. lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt. Ezzel kilép.

[99] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

„B” Függelék: LCD 5501Z kezelő programozása:

Belépés LCD programozásba

A programozás lépései alapján nyomja le a [*][8][Üzembe helyezői kód] billentyűket. Nyomja le a [000] billentyűt a kezelő programozásához. Űsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A programozás végén nyomjon #-et a kilépéshez.

Idő opció

Az LCD 5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a kezelőn nem nyomnak meg gombot 30mp-ig. Az időbeállítás a Power864 használói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez cserélje a 6-os szekcióban az 1-3 opciót.

Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelezve.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|---|--|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 Helyi órakijelzés engedélyezve | Helyi órakijelzés tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 Órakijelzés 12-órás | Órakijelzés 24-órás |
| KI | <input type="checkbox"/> | 3 Nyitott zóna átírja az órát | Nyitott zóna nem írja át az órát |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Riasztás nincs kijelezve élesített állapotban | Riasztás ki van jelezve élesített állapotban |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál | Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál | Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

[7] Segély gomb opciók

| Gyári | Opció | BE | KI |
|-------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| BE | <input type="checkbox"/> | 1 [F] Tűzgomb engedélyezve | [F] Tűzgomb engedélyezve tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 2 [A] Segély gomb engedélyezve | [A] Segély gomb engedélyezve tiltva |
| BE | <input type="checkbox"/> | 3 [P] Pánik gomb engedélyezve | [P] Pánik gomb engedélyezve tiltva |
| KI | <input type="checkbox"/> | 4 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 5 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 6 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 7 Későbbi felhasználásra | |
| KI | <input type="checkbox"/> | 8 Későbbi felhasználásra | |

Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD 5501Z kezelő különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Ajtócsengő hangok:

| | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------|
| [1] | 4 gyors csipogás (gyári) | [3] | Ding-Dong hang (változó tónus) |
| [2] | Bing-Bing hang (azonos tónus) | [4] | „Riasztó” hang |

Programozás menete:

1. Űsse be: [*][8][installáló kód]
2. Űsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócsengő prg-be)
3. Űsse be a zónaszámot [01-64]
4. Adja be az opciót 1-4 (kiválasztott hang)
5. Programozza fel a többi zónát
6. Ha kész lépjen ki ([#])

Megjegyzés: LCD 5501Z 1.x kezelő zónáinak programozása csak 1-32-ig lehetséges.

Ajtócsengő hang programozás:

| Zóna | Helyszín | Opciók | [1] 4 bip | [2] Bing-bang | [3] Ding-dong | [4] Riasztás hang |
|------|----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| [01] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [02] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [03] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [04] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [05] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [06] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [07] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [08] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [09] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [10] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [11] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [12] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [13] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [14] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [15] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [16] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [17] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [18] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [19] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [20] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [21] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [22] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [23] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [24] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [25] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [26] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [27] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [28] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [29] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [30] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [31] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| [32] | [] | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|
| [33] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [34] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [35] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [36] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [37] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [38] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [39] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [40] | [_____] | [] | [] | [] | [] |

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|
| [41] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [42] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [43] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [44] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [45] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [46] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [47] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [48] | [_____] | [] | [] | [] | [] |

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|
| [49] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [50] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [51] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [52] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [53] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [54] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [55] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [56] | [_____] | [] | [] | [] | [] |

| | | | | | |
|------|---------|-----|-----|-----|-----|
| [57] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [58] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [59] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [60] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [61] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [62] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [63] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
| [64] | [_____] | [] | [] | [] | [] |
